



Scanner per documenti compatto e portatile

ADS-1800W



SCAN



WIRELESS

www.brother.it

Scanner per documenti compatto e portatile

Ovunque tu sia, la scansione è ancora più semplice con l'ADS-1800W, è potente ma compatto e portatile. Compatibile con powerbank esterni, consente di eseguire facilmente la scansione dei documenti quando e dove è più comodo per te.

Insieme alla connettività wireless, è possibile connettersi e scansionare facilmente utilizzando il telefono cellulare o il tablet e usufruire di flussi di lavoro fluidi con potenti software di editing PDF e gestione dei documenti.

ADS-1800W



Caratteristiche principali:

- Scansione fino a 30 pagine al minuto
- Ampio touchscreen da 7,1 cm
- Alimentatore automatico di documenti (ADF) da 20 fogli
- Alimentazione diretta tramite USB Type-C.
- Possibilità di creare fino a 20 scelte rapide per l'attività di scansione one-touch
- Con slot dedicato per schede ID in plastica
- Possibilità di creare fino a 25 destinazioni preimpostate per le scansioni
- Supporto per app mobili
- Software di editing PDF incluso
- Compatibile con Barcode Utility
- Vassoio di uscita della carta opzionale disponibile

Libertà di scansione ovunque tu sia

La scansione, ovunque tu sia, è ancora più semplice con ADS-1800W.

Compatibile con la maggior parte delle batterie esterne o powerbank, non è necessario collegare l'ADS-1800W a un computer portatile o PC per eseguire la scansione dei documenti. Con connettività di rete wireless e scansione cloud integrata, è possibile eseguire scansioni da qualsiasi posizione.

Prestazioni fluide, sempre

Indipendentemente da dove effettui la scansione, otterrai sempre le stesse prestazioni elevate. Con velocità di scansione fino a 60 lati al minuto (fronte/retro), i documenti vengono salvati in modo rapido e semplice su file, server di posta elettronica, host USB, rete oppure è possibile eseguirne la scansione direttamente sul PC.

Intelligente e semplice

Con la scansione one-touch, è possibile ridurre il tempo necessario per le attività frequenti e impostare i collegamenti alle destinazioni utilizzate di frequente. In questo modo, potete essere sicuri che tutti i vostri documenti siano salvati in modo affidabile nel posto giusto, in ogni momento.

Gestione versatile dei supporti

Software leader del settore

L'alimentatore automatico di documenti (ADF) da 20 fogli consente di gestire con facilità vari formati e spessori di carta (fino a 128 g/m²). Mentre lo slot dedicato per tessere gestisce comodamente le schede ID in plastica.

Disponibile di serie, Power PDF offre la flessibilità di convertire, modificare e condividere facilmente documenti in pochi secondi.

Insieme a Kofax PaperPort, una soluzione per la gestione dei documenti, è possibile creare flussi di lavoro per condividere, cercare e organizzare i documenti con facilità e precisione.



Informazioni generali

Prodotto Scanner di documenti da scrivania con ADF	Backup clock Fino a 24 ore	Wi-Fi Direct™ 802 g/n
Tecnologia CIS doppio (Sensore di immagine a contatto), sorgente luminosa a matrice di LED	Interfaccia locale USB Type-C 3,2 Gen1, Host USB 2,0 (posteriore) fino a 128 GB	Scelte rapide configurabili 20
Pannello dei comandi Touch screen LCD a colori da 2,8" (7,1 cm), tasti	Interfaccia di rete wireless 2,4GHz IEEE 802.11b/g/n (modalità Infrastruttura)	

Scansione

Velocità di scansione (A4) A colori e in bianco e nero (300 dpi) Fino a 30 ppm (Alimentazione tramite bus USB) ¹⁰	Risoluzione ottica Fino a 600 x 600dpi	Profondità dei colori Elaborazione colore 48 bit (ingresso)
Velocità di scansione fronte/retro (A4) A colori e in bianco e nero (300 dpi) Fino a 60 ipm (immagini al minuto) (30 fogli al minuto) (alimentazione tramite bus USB) ¹⁰	Scansione interpolata³ Fino a 1.200 x 1.200dpi	Elaborazione colore 24 bit (uscita)
	Tempo di attivazione (Modalità standby - Pronta) 5,5 secondi	Scala di grigi 256 livelli (8 BIT)

Funzioni dello scanner

Funzioni della macchina Formati file supportati Include (standard)PDF, PDF/A-1b, PDF protetto, PDF firmato, JPEG, TIFF	Elaborazione delle immagini³ Funzioni avanzate Raddrizzamento automatico (alimentazione), rilevamento fine pagina ⁵ , impostazione margine ⁵ , rotazione automatica immagine ⁵ , riempimento bordo ⁵ , riempimento strappo ⁵ , rimozione fori ⁵ , regolazione rilevamento colore automatico, rimozione pagina vuota, regolazione diffusione - grigio, regolazione tono colore, elaborazione sfondo ⁵ , color drop ⁵ , enfasi bordo ⁵ , riduzione umidità ⁵ , riduzione striature verticali ⁵ , regolazione soglia B&N ⁵ , correzione caratteri, inversione B&N, riduzione rumore, rimozione linea rigata, scansione 2 in 1, scansione 1 a 2, modalità foglio portante, modalità tessera in plastica, scansione singola pagina ⁵ , scansione continua ⁵ , rilevamento codici a barre ⁵ , compressione JPEG ⁵ , Digital Imprinter ⁵ , profili TWAIN personalizzati ⁵	Tasti di scelta rapida configurabili Consentono di creare fino a 20 tasti di scelta rapida per l'attività di scansione one-touch
Scansione diretta Sì		
Destinazioni Scansione su PC (immagine) ³ , rete (SMB), server di posta elettronica, flusso di lavoro ³ , FTP/SFTP, SharePoint, Brother Web Connect ⁸ , applicazioni cloud Brother ⁸		
Profili di scansione⁶ Consente di creare fino a 25 scansioni preimpostate su profili SFTP/FTP/Rete/SharePoint		
Controllo alimentazione Comparsa automatica ADF, guida bordo, switch di separazione, slot schede (verticale), ripresa scansione ³ , avvio automatico scansione, scansione continua		

Software²

Driver Windows

TWAIN | WIA
Windows® 10, 11

Software per Windows

Brother iPrint&Scan per desktop, Kofax PaperPort 14SE con OCR, Kofax Power PDF Standard v5, Installazione da remoto, NewSoft Presto! BizCard 6, NewSoft Image Folio

Macintosh Driver

AirPrint Scan (senza driver) macOS 11x, 12.x, 13.x

Software per macOS

Brother iPrint&Scan per desktop, Kofax Power PDF Standard v3, Installazione da remoto, NewSoft Presto! BizCard 7, NewSoft Image Folio

Driver Linux

SANE

Facile configurazione¹²

Semplificazione del processo di installazione con facile accesso ai driver e al software appropriati per l'installazione della macchina Brother per il PC

Visitare il sito support.brother.com per un elenco completo dei sistemi operativi supportati e per scaricare i driver e il software più recenti

Gestione dei supporti

Ingresso/uscita supporto

ADF
Fino a 20 fogli⁴

Dimensioni dei supporti

Pagine multiple¹⁰
Larghezza 51 – 215,9 mm
Altezza 70 – 355,6 mm

Tipo di supporto

ADF
Carta comune, carta sottile, carta spessa, carta più spessa, carta riciclata, carta non carbone, ricevuta, biglietto da visita, carta di plastica

Spessore e grammatura dei supporti ADF

51,8 - 128 gsm
Carta 0,08 ~ 0,14 mm

Carta lunga

5000 mm (300 dpi foglio singolo ad una facciata)

Slot per schede

1 tessera di plastica (verticale)
Senza rilievo (0,76-1,02 mm)
In rilievo (1,24 mm)

Dimensioni scheda di plastica

Larghezza (ISO) - 53,98mm (Min/Max 51-55mm),
Lunghezza (ISO) - 85,60mm (Min/Max 80,825-90,375mm)

Mobile e connessione web

Brother Mobile Connect

App Brother per eseguire la scansione su un dispositivo mobile con sistema operativo iOS o Android

App Brother⁸

Scansione su PDF ricercabili, Microsoft PowerPoint, Word, Excel, scansione semplice verso e-mail, scansione su dispositivi mobili

Scansione su flusso di lavoro³

Configurare utilizzando il software IPS Brother per desktop, quindi eseguire la scansione direttamente su Dropbox, Google Drive, iCloud, OneDrive

Web Connect⁸

Senza un PC è possibile eseguire scansioni in Box, SharePoint Online, Dropbox, EvernoteTM, OneDrive, OneNote, Google DriveTM

Strumenti di gestione del parco macchine

Il server Web incorporato

Utilizza un browser Web con l'indirizzo IP o il nome del nodo della periferica per fornire accesso protetto da password al software di gestione incorporato nella periferica.

Software di gestione WAN^{2, 5}

BRAdmin Light, Brother BRAdmin Professional

Rete (sicurezza)

IPv4

DHCP, APIPA (IP AUTOMATICO), WINS/
Risoluzione dei nomi NetBIOS,
risolatore DNS, mDNS, LLMNR,
client SMTP, client FTP/SFTP,
client SMB (SMB1.0/2,0/2,1)
(=CIFS
Client), SNMPv1/v2c/v3, server
HTTP/ HTTPS, ICMP, servizi
Web (scansione), client SNTP

Visualizza indirizzo IP

L'IP dinamico assegnato al
dispositivo può essere
visualizzato premendo l'icona
Wi-Fi sulla schermata iniziale

IPv6

Ra, risolatore DNS, mDNS,
LLMNR, client SMTP, client
FTP, client SMB
(SMB1.0/2,0/2,1) (=CIFS
Client), server HTTP/HTTPS,
ICMPv6, servizi Web
(scansione), client SNTP,
SNMPv1/v2c/v3

Filtro IP

Limita gli utenti di rete che
possono o non possono
accedere alla periferica tramite
la rete (solo IPv4)

Protezione della rete wireless

SMTP-AUTH, SSL/TLS
(HTTPS, SMTP), SNMP v3,
SSH, 802.1x (EAP-FAST,
PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS),
WEP 64/128 BIT, WPA-PSK
(TKIP/AES), WPA2-PSK
(TKIP/AES), WPA3-SAE (AES)

Supporto per l'installazione wireless

Wi-Fi Protected Setup™
(WPS)

Funzioni di protezione

Kensington Lock

Sì

Blocco interfaccia

Host USB, Wi-Fi

Aggiornamenti firmware^{2,8}

Sì

Notifiche e-mail

Consentono alla periferica di
inviare automaticamente
avvisi e-mail quando
richiede attenzione

Report e-mail

Riceve regolarmente
report sull'utilizzo tramite
e-mail

Blocco impostazioni

Consente di proteggere
l'accesso al pannello di
controllo dei dispositivi
bloccandolo

Secure Function Lock 3.0

Consente di identificare e
autenticare una persona o
gruppi di utenti tramite una
rete

Active Directory/LDAP in sede

Sì

Syslog

Consente all'amministratore IT
di accedere a una singola
applicazione (strumento SIEM)
per ottenere gli aggiornamenti
sullo stato del dispositivo a
scopo di revisionarlo tramite
Syslog

Gestione sicura delle chiavi

Utilizza la firma automatica
standard predefinita, crea un
certificato firmato personalizzato,
richiesta di firma del certificato
(CSR) o certificato pubblico
esterno e chiave privata per la
comunicazione di rete protetta

Rubrica

Chiamata veloce

È possibile aggiungere fino a
300 indirizzi e-mail utilizzando
le utilità Brother per accedere
al server Web incorporato o
alla configurazione remota sul
desktop

Invio gruppo

È possibile memorizzare fino a
20 gruppi di indirizzi e-mail

LDAP

Possibilità di connettersi a una
rubrica esterna abilitata LDAP,
come Microsoft Exchange

Soluzioni e aggiornamenti

Classe HID

È possibile impostare il
computer in modo che utilizzi
lettori di schede NFC esterni

Compatibile con Barcode Utility^{2,9}

Brother

Materiali di consumo e accessori

Contenuto della scatola Macchina ADS, cavo USB tipo C, guida rapida all'installazione, guida alla sicurezza del prodotto, garanzia	Foglio di supporto A3 opzionale CS-A3301 500 volte (confezione da 2)	Adattatore di alimentazione USB-C opzionale Adattatore di alimentazione CA USB tipo C: PA-AD-004UK, PA-AD-004EU
Tampone di separazione di ricambio SP-2001C 10.000 fogli	Vassoio di uscita opzionale OT-1001C	
Rullo di prelievo sostitutivo PUR-2001C 100.000 fogli	Kit opzionale Adattatore AC con connettore a cilindretto, cavo USB (tipo C – tipo A): LK-1001CEU	

Dimensioni e peso

Con Cartone Dimensioni 369 (L) x 158 (P) x 200 (A) mm	Senza cartone Dimensioni Vassoio di alimentazione chiuso 288 (L) x 101 (P) x 85 (A) mm Vassoio di alimentazione esteso 288 (L) x 211 (P) x 205 (A) mm
Peso 3,46kg	Peso 1,42kg

Ambiente

Alimentazione CA:100-240V, 50/60 Hz, CC: 5V, 3A USB DC5V, 3A(TIPO C)	Timer di spegnimento retroilluminazione LCD (10s/20s/30s/off) Sì	Ambiente di conservazione Umidità 10 - 90 % 0°C - 40°C. 32 °F - 104 °F
Consumo energetico (Scansione) CA:~12 W, CC:~10 W (Pronto) CA:~6,4 W, CC:~5,2 W (Sospensione) CA:~1,5 W, CC:~1,1 W. (Standby in rete) CA:~2,0W (Spento) ~0,1W	Livello di rumorosità Scansione <62dB	RoHS Sì
Modalità di risparmio energetico Consente allo scanner di consumare meno energia quando non è in uso	Ambiente operativo Umidità 20 - 80 % 5°C - 35°C. 41°F - 95°F	GS mark (Germania) Sì

- 1 È possibile utilizzare il numero massimo di pagine stampate al mese per confrontare la durata progettata con prodotti tipo Brother. Per la massima durata del dispositivo, è consigliabile scegliere uno scanner con un ciclo di lavoro nettamente superiore alle tue esigenze di stampa
- 2 Download gratuito dal Centro soluzioni Brother <http://solutions.brother.com>
- 3 Tutti supportati tramite software scaricabile
- 4 La capacità varia a seconda della grammatura della carta
- 5 Solo Windows.
- 6 Windows e macOS
- 7 Il server Windows supporta solo il driver dello scanner
- 8 Richiede una connessione a Internet
- 9 Richiede un'attivazione aggiuntiva
- 10 I formati dei documenti superiori a A4, ma non superiori a A3, possono essere acquisiti (su un solo lato) utilizzando il foglio di supporto
- 11 Richiede il collegamento USB Type-C con fonte di alimentazione da 15 W (non inclusa)
- 12 Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web <https://setup.brother.com>



Lavoriamo con voi per un ambiente migliore

In Brother, la nostra iniziativa ecologica è semplice. Ci sforziamo di assumerci la responsabilità di agire in modo rispettoso e cercare di fare una differenza positiva per contribuire a costruire una società in cui lo sviluppo sostenibile possa essere realizzato. Noi chiamiamo questo approccio Brother Earth.

www.brotherearth.com

Tutte le specifiche sono state corrette al momento della stampa e sono soggette a modifica.
Brother è un marchio registrato di Brother Industries Ltd. I nomi dei prodotti sono marchi registrati o marchi delle rispettive case produttrici.

brother
at your side