

# W2D

## Base per Telecamera Wirefree EZVIZ C3A



Grazie alla base W2D, si può estendere la durata della batteria e la copertura wireless delle telecamere Wire-Free C3A. Una base può gestire fino a 6 telecamere. Il rilevatore di movimento PIR delle telecamere, attiva la sirena integrata nella Base e invia una notifica in tempo reale sullo Smartphone.

## Caratteristiche Principali



Supporta fino a 6 telecamere Wire-free con risoluzione Full HD



Prolunga significativamente la durata della batteria delle telecamere grazie al ridotto consumo quando in modalità stand by.



Estende la copertura WiFi delle telecamere



Sirena da 100 dB integrata, attivabile in caso di rilevamento movimento da parte delle telecamere



Connessione Cablata al router

# Specifiche

Modello	CS-W2D-EUP
Interfacce di Rete	1 porta WAN RJ-45 10/100Mbps, auto adattiva
Interfacce Wireless	Supporta connessione WiFi a 2.4GHz. La frequenza di connessione è 868 MHz (Sub -1G).
Telecamera a Batteria	Support up to 6 Wire-Free Cameras
Processore	Qualcomm @ 650 MHz (Maximum)
Memoria RAM	128MB
Memoria Flash	16 MB
Sirena Allarme	Supportata
Antenna	2.4G: 2 antenne interne @ 2dB max Sub-1G: 1 antenna interna
Indicatori LED	1 LED Sistema 1 LED porta WAN
Pulsanti	1 pulsante di SYNC/ Sirena OFF 1 pulsante di Accensione 1 pulsante di Reset (premere 10 secondi per Reset)
Alimentazione	DC 5V 2A Consumo energetico < 10watts L'adattatore di tensione supporta da 100V~240V
Temperatura di esercizio / Umidità	Da 0 °C a +40 °C / Da 10% a 90%. Solo per uso interno
Dimensioni (mm)	95x95x110
Peso (g)	180g