

Powerstation da 300W TX-201



Caratteristiche:

- Presa 230V con onda sinusoidale reale e potenza 300W
- Batteria al litio con capacità di 310 Wh
- Connessioni varie 3x USB, auto 12V, presa 230V
- Opzioni di ricarica: tramite pannello solare (opzionale), adattatore per auto e alimentatore

Metodo di ricarica	Pannello solare (TX-206, TX-208), cavo per auto e tramite cavo per presa elettrica
Tempo di ricarica	4-6 ore. (80%)
Capacità della batteria	310Wh
Uscita	CC 1 x presa Schuko 1 x 230 V 50 Hz, max 300 W onda sinusoidale pura, 2 x USB-A 5 V, 3,1 A max 15 W (comune) 1 x USB-C PD, 5 V, 9 V, 12 V, 15 V, 20 V, max 3 A (60 W) 1 x 12 V 10 A
Entrata	1 presa per sigaretta 12V., 1 presa cavo 7909 (per adattatore AC, adattatore per auto), 1 x USB-C (connessione per attivazione batteria), 1 x 12-30V, 5A 100W (AC + Adattatore per auto), 18V, max 120W per pannello solare, 1 x porta di attivazione batteria USB-C 5V, 2.1A
Batteria	Batteria agli ioni di litio (NMC), 25,2 V, 12,5 Ah.
Protezione	Sovraccarico, sovratensione, sovracorrente, cortocircuito e Protezione da bassa tensione, controllo della temperatura
Display	Potenza residua, potenza in ingresso, potenza in uscita, tempo di esecuzione rimanente, tempo di caricamento rimanente, avviso, tensione di uscita CA, potenza nominale dell'inverter, stato della temperatura, icona della ventola LED con diverse funzioni
Durata	Ricarica il tuo cellulare fino a 23 volte il tablet fino a 11 volte Drone fino a 21 volte Fotocamera fino a 18 volte Notebook fino a 5 volte Mini frigo fino a 3,6 ore di funzionamento
Peso	3,30Kg
Dimensioni	27 x 15 x 18,2 cm



EAN: 4260358125428

SKU: 5010