

# MAXIFY GX1050

# LA STESSA PRODUTTIVITÀ DELL'UFFICIO, LAVORANDO DA CASA

Questa stampante 3 in 1 compatta offre una produttività di livello professionale anche alle persone che lavorano da casa o in modalità ibrida.



- **La stessa produttività dell'ufficio, lavorando da casa**  
Permette di stampare documenti business alla velocità di ben 15 ipm (in bianco e nero) e 10 ipm (a colori)<sup>1</sup>, oltre che di inviare l'output della scansione direttamente alle cartelle di rete e alla posta elettronica, garantendo flussi di lavoro ininterrotti.
- **Su misura per il tuo stile di vita**  
Grazie al design con funzionamento frontale, che semplifica l'accesso, la stampante può essere posizionata anche negli spazi più ristretti o contro le pareti. Facile da usare grazie allo schermo LCD inclinabile da 2,7 pollici, alla spia di stato e all'interfaccia utente intuitiva.
- **Stampa, scansione e copia senza interruzioni**  
Grazie al cassetto anteriore da 250 fogli, esegue la stampa fronte/retro in automatico, evitando il fastidio di ricaricare la carta. Con una cartuccia di manutenzione sostituibile dall'utente, è possibile evitare qualunque interruzione del flusso di lavoro di stampa.
- **Flaconi d'inchiostro a costi contenuti**  
Gli economici flaconi ricaricabili consentono di tagliare i costi dei volumi di stampa elevati. Puoi stampare fino a 3.000 pagine con un singolo flacone di inchiostro nero e fino a 3.000 pagine con un set di inchiostri completo.<sup>2</sup>
- **Durevoli stampe di qualità professionale**  
Stampe di qualità professionale, con livelli eccellenti di leggibilità e resistenza a sbiadimento, acqua, evidenziatori e trasferimento, realizzate velocemente anche in grandi volumi.
- **Semplice e sicura**  
Proteggi i tuoi dati più importanti, con impostazioni di sicurezza intuitive e facili da individuare, che possono essere agevolmente adattate al tuo ambiente.



Replaceable ink maintenance cartridge



Integrated Ink Tanks



Fast Printing



High Page Yield



6.7cm / 2.7" Touch



Connectivity

## GAMMA DI PRODOTTI



MAXIFY GX1050

MAXIFY GX1050

MAXIFY GX2050

MAXIFY GX3050

MAXIFY GX4050



MAXIFY GX2050



MAXIFY GX3050

# Canon

Live for the story\_

<sup>1</sup> La velocità di stampa di documenti A4 su carta comune è la media di ESAT in base ai test della categoria ufficio ISO/IEC 24734.

<sup>2</sup> La resa per pagina è un valore stimato in base al metodo di valutazione Canon utilizzando lo standard ISO/IEC 24712 e la simulazione di stampa continua con sostituzione dopo la configurazione iniziale.

# SPECIFICHE TECNICHE

# MAXIFY GX1050

## SPECIFICHE GENERALI

**Funzioni** Wi-Fi, Ethernet, stampa, copia, scansione e cloud

## SPECIFICHE DELLA STAMPANTE

**Risoluzione di stampa** Fino a 600 x 1200 dpi<sup>[1]</sup>  
**Margini di stampa (min.)** Superiore: 5 mm, inferiore: 5 mm, destro: 5 mm, sinistro: 5 mm  
**Tecnologia di stampa** 2 festine di stampa  
 Serbatoi d'inchiostro ricaricabili  
**Velocità di stampa in bianco e nero** Circa 15 ipm<sup>[2]</sup>  
**Velocità di stampa a colori** Circa 10 ipm<sup>[2]</sup>  
**Tempo di uscita della prima pagina (circa)** Bianco e nero: 9 sec (pronta/solo fronte)<sup>[2]</sup>  
 Colori: 11 sec (pronta/solo fronte)<sup>[2]</sup>  
**Stampa fronte/retro** A4, letter - carta comune (solo cassetto)

## MATERIALI DI CONSUMO E RESE INCHIOSTRO

**Serbatoi d'inchiostro standard** GI-55 BK  
 GI-55 C  
 GI-55 M  
 GI-55 Y  
**Vaschetta di manutenzione** MC-G05 (sostituibile dall'utente)  
**Resa flacone (carta comune)** Stampa di documenti a colori A4<sup>[3]</sup>  
 Nero: 3.000 pagine (modalità risparmio 4.500 pagine)<sup>[4]</sup>  
 A colori: 3.000 pagine (modalità risparmio: 4.500 pagine)<sup>[4]</sup>

## SUPPORTO PER LA CARTA

**Tipi di carta** Carta comune (da 64 g/m<sup>2</sup> a 105 g/m<sup>2</sup>)  
 Canon Red Label Superior (WOP111)  
 Carta Office Colour Canon Océ (SAT213)  
 Carta fotografica lucida Plus Glossy II (PP-201)  
 Carta fotografica Pro Luster (LU-101)  
 Carta fotografica semi-lucida Plus (SG-201)  
 Carta fotografica lucida per uso giornaliero (GP-501)  
 Carta fotografica Matte (MP-101)  
 Transfer a caldo per tessuti chiari (LF-101)  
**Capacità massima carta in ingresso** Cassetto: fino a 250 fogli (carta comune)  
**Formati carta** A4, A5, A6, B5, LTR, LGL, B-Oficio, M-Oficio, Foolscap, Executive, Busta n. 10, Busta DL, Busta C5, Busta Monarch, 4" x 6", 5" x 7", 7" x 10", 8" x 10", Formato personalizzato (larghezza: da 89 mm a 216 mm; lunghezza: da 127 mm a 355,6 mm)  
**Grammatura carta** Carta comune: da 64 g/m<sup>2</sup> a 105 g/m<sup>2</sup> o carta originale Canon supportata  
 Carta Canon: peso carta max. circa 265 g/m<sup>2</sup> (Carta fotografica Plus Glossy II (PP-201))

## SPECIFICHE DELLO SCANNER

**Tipo di scanner** Scanner piano a colori Contact Image Sensor (CIS) (piano di lettura)  
**Risoluzione scanner (ottica)** 1200 x 2400 dpi<sup>[5]</sup>  
**Velocità di scansione lineare** A colori: 3,5 ms/riga (300 dpi)<sup>[6]</sup>  
 Scala di grigi: 1,5 ms/riga (300 dpi)<sup>[6]</sup>  
**Profondità di scansione (ingresso/uscita)** Colore: RGB 16 bit/8 bit  
 Scala di grigi: 16 bit/8 bit  
**Dimensione massima documento** Piano: A4/Letter (216 x 297 mm)

## SPECIFICHE DELLA COPIATRICE

**Velocità di copia** sFCO1 (a colori): velocità al secondo 17<sup>[7]</sup>  
 sESAT (a colori): ipm 9,1<sup>[7]</sup>  
**Qualità di copia** 3 posizioni (alta qualità, standard, economy)  
**Regolazione dell'intensità** 9 posizioni, Esposizione automatica (copia A/E)  
**Copie multiple** 99 copie (max.)  
**Funzioni di copia** Copia di documenti, copia fronte-retro, copia 2 in 1 e 4 in 1, copia con cancellazione della cornice (solo flatbed), copia ID  
**Zoom copia** Da 25 a 400%  
 Copia senza bordi  
 Da A5 a A4, da B5 ad A4, da A4 ad A5 e da A4 a B5

## GENERALE

**Display** LCD da 2,7"/6,7 cm (touch screen a colori)  
**Lingue** 33 Lingue selezionabili: giapponese, inglese (mm e pollici), francese, tedesco, italiano, spagnolo, portoghese, olandese, danese, norvegese, svedese, finlandese, greco, polacco, ceco, russo, ungherese, sloveno, turco, cinese semplificato, cinese tradizionale, coreano, indonesiano, slovacco, estone, lettone, lituano, ucraino, rumeno, bulgaro, croato, vietnamita

## Interfaccia standard

USB Hi-Speed (porta tipo B)  
 Ethernet: 10/100 Mbps (commutazione automatica)  
 Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n/a/ac<sup>[8]</sup>  
 Sicurezza Wi-Fi: WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES)\*  
 WPA2-EAP (AES)\* WPA3-EAP (AES)\*  
 \* IEEE802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP)  
 Frequenza banda LAN wireless: 2,4 GHz/5 GHz  
 Versione supporto SMB: SMB3.0.0, SMB3.0.2 e SMB3.1.1  
 Supporto versione TLS: 1.0, 1.1, 1.2, 1.3

## App per smartphone/tablet (iOS®/ ANDROID™)

App Canon PRINT<sup>[9]</sup>  
 App Easy-PhotoPrint Editor<sup>[10]</sup>  
 Creative Park app<sup>[20]</sup>

## Caratteristiche stampante

Software Easy-PhotoPrint Editor<sup>[10]</sup>  
 Cloud Link<sup>[10]</sup>  
 Plug-in Canon Print Service (Android)<sup>[11]</sup>  
 Apple AirPrint<sup>[12]</sup>  
 Wireless Direct<sup>[13]</sup>  
 Mopria (Android)<sup>[14]</sup>  
 PosterArtist Web  
 Easy Layout Editor

## Smart Assistant e supporto per l'automazione

Amazon Alexa™<sup>[15]</sup>  
 Google Assistant™<sup>[15]</sup>

## Compatibilità sistema operativo

Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1  
 Il funzionamento può essere garantito solo su un PC con Windows 7 o versione successiva preinstallata. Solo driver e IJ Printer Assistant Tool:  
 Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022

Risoluzione display: XGA 1024 x 768 o superiore

Mac: macOS 10.15.7 ~ macOS 11, macOS 12, macOS 13>

Chrome OS

Sistemi operativi dispositivi mobili: iOS®, iPadOS, Android™<sup>[14]</sup>

## Requisiti minimi di sistema

Windows: almeno 1,5 GB  
 Nota: per l'installazione del software in dotazione. Spazio di archiviazione richiesto.

## Software incluso

Driver di stampa (download)  
 IJ Printer Assistant Tool (download)  
 Easy-PhotoPrint Editor (download)

## CARATTERISTICHE FISICHE

**Peso** Circa 7,0 kg  
**Dimensioni (L x P x A) Con i vassoi ritratti:** Circa 374 x 380 x 186  
**Dimensioni (L x P x A) Con i vassoi estesi:** Circa 374 x 510 x 187  
**Livelli di rumorosità acustica** Circa 46,5 dB(A)<sup>[17]</sup>  
**Temperatura di funzionamento** 5-35°C  
**Umidità operativa** 10 - 90% di umidità relativa (senza condensa)  
**Fonte di alimentazione** CA 100-240 V, 50/60 Hz  
**Ciclo operativo** fino a 27.000 pagine

# Canon

Velocità di copia

Qualità di copia

Regolazione dell'intensità

Copie multiple

Funzioni di copia

Zoom copia

Live for the story

# SPECIFICHE TECNICHE

# MAXIFY GX1050

## Consumo energetico

Spenza: circa 0,1 W  
Standby (connessione USB al PC): circa 0,8 W  
Standby (tutte le porte connesse): circa 1,4 W  
Tempo per entrare in modalità standby: 5 minuti e 1 secondi  
Copia: circa 21 W <sup>[18]</sup>

## Consumo tipico di elettricità (TEC)

\*Impossibile modificare il tempo di attesa per la modalità standby (Lot26)  
0,14 kWh<sup>[19]</sup>

<sup>[14]</sup> Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili con questi sistemi operativi. Per maggiori dettagli consultare il manuale o il sito web.

<sup>[17]</sup> Carta comune (A4, bianco e nero). Rumorosità acustica misurata in base allo standard ISO7779.

<sup>[18]</sup> Copia: copia del modello ISO/JIS-SCID N2 (con stampa a getto di inchiostro) su carta comune A4 con impostazioni predefinite.

<sup>[19]</sup> Valore del consumo tipico di elettricità (TEC): il valore TEC è stato calcolato ipotizzando che l'unità venga costantemente commutata tra la modalità di funzionamento, la modalità sospensione e la modalità di spegnimento per 5 giorni, e rimanga poi in modalità sospensione o spegnimento per i restanti 2 giorni della stessa settimana. Il valore TEC di questo prodotto viene calcolato da Canon di propria iniziativa utilizzando la procedura di misurazione TEC regolata dal programma internazionale ENERGY STAR.

<sup>[20]</sup> È necessaria una connessione a Internet e l'app Creative Park, disponibile gratuitamente sull'App Store e su Google Play. Compatibile con le versioni iOS 12.0 o successive/Android OS 5.0 o successive. Per utilizzare questa app è necessario avere un ID Canon e una stampante a getto di inchiostro Canon.

## Note a piè pagina:

- <sup>[1]</sup> Le gocce d'inchiostro possono essere collocate con un passo minimo di 1/600 di pollice.
- <sup>[2]</sup> La velocità di stampa di documenti A4 su carta comune è la media di ESAT in base ai test della categoria ufficio ISO/IEC 24734.
- <sup>[3]</sup> La resa per pagina è un valore stimato in base al metodo di valutazione Canon utilizzando lo standard ISO/IEC 24712 e la simulazione di stampa continua con sostituzione dopo la configurazione iniziale.
- <sup>[4]</sup> La modalità risparmio riduce il consumo di inchiostro abbassandone la densità: rispetto alla modalità standard, permette di stampare il 50% di pagine in più.
- <sup>[5]</sup> La risoluzione ottica si riferisce alla risoluzione di campionamento massima dell'hardware, basata sullo standard ISO 14473.
- <sup>[6]</sup> La velocità più alta con un collegamento USB Hi-Speed su un PC Windows. Il tempo di trasferimento dei dati al computer non è compreso.
- <sup>[7]</sup> Le velocità di copia sono la media di sFCOT e sESAT, ISO/IEC 29183. La velocità di copia può variare in base a complessità del documento, modalità di copia, copertura della pagina, tipo di carta utilizzato e così via e non tiene conto del tempo di riscaldamento.
- <sup>[8]</sup> La stampa wireless richiede una rete attiva dotata di funzionalità wireless 802.11b/g/n o ac, che operi a 2,4 GHz 5 GHz. Le prestazioni wireless possono variare in base alla distanza tra la stampante e i clienti della rete wireless.
- <sup>[9]</sup> È necessaria una connessione a Internet e l'app Canon PRINT Inkjet/SELPHY, disponibile gratuitamente sull'App Store e su Google Play. Compatibile con iPad, iPhone 3GS o successivi, e dispositivi iPod touch di terza generazione o successivi con iOS 7.0 o successivi, e dispositivi mobili Android con Android 2.3.3 o successivi. Il dispositivo deve essere collegato alla stessa rete attiva della stampante, con funzionalità wireless 802.11 b/g/n/a. Richiede un account di social media compatibile ed è soggetto ai Termini di servizio di tale account. Possono sussistere delle eccezioni.
- <sup>[10]</sup> Il software Easy-PhotoPrint Editor richiede una connessione a Internet ed è compatibile con i seguenti sistemi operativi: Microsoft Windows 10 (64 bit/32 bit), Microsoft Windows 8.1 (64 bit/32 bit), Microsoft Windows 7 SP1 (64 bit/32 bit), macOS High Sierra v10.13, macOS Sierra v10.12, Mac OS X El Capitan v10.11 e Mac OS X El Capitan v10.10.5. I requisiti minimi di Windows e di macOS/Mac OS X sono: 2GB di RAM e un monitor con risoluzione 1024x768. L'applicazione mobile Easy-PhotoPrint Editor richiede una connessione a Internet e l'applicazione Easy-PhotoPrint Editor v1.1.0, disponibile gratuitamente sull'App Store e su Google Play. Compatibile con iPad Air2 (seconda generazione), iPad Mini 4 e iPhone 6s o successivi con iOS 10 o successivi, e dispositivi mobili Android con Android 5. x o successivi. Possono sussistere delle eccezioni. Sono supportati i seguenti formati di file: JPEG, PNG, HEIF (dispositivi con iOS 11 e mac OS v10.13 o successivi), dati di salvataggio DLP, dati di esportazione di Poster Artist, dati di esportazione EasyPhoto+, dati di esportazione di Easy-PhotoPrint Editor.
- <sup>[11]</sup> Canon Print Service è un plug-in di stampa per dispositivi smart Android che consente la stampa da dispositivi Android v4.4 - v5.0 su molte stampanti compatibili Canon tramite rete Wi-Fi. Il plug-in non funziona come app standalone. Disponibile gratuitamente su Google Play.
- <sup>[12]</sup> La funzionalità AirPrint richiede un dispositivo iPad, iPhone o iPod Touch compatibile con iOS 7.0 o versioni successive e una stampante abilitata per AirPrint connessa alla stessa rete del dispositivo iOS. Stampanti collegate alle porte USB di un Mac, PC, unità di base AirPort o Time Capsule non supportate.
- <sup>[13]</sup> Richiede un dispositivo smart con l'app Canon PRINT Inkjet / SELPHY installata e connessa alla rete wireless attiva desiderata per completare la configurazione senza cavi.
- <sup>[14]</sup> Richiede un dispositivo mobile Android con sistema operativo Android 4.4 o successivo con il servizio di stampa Mopria preinstallato su quel dispositivo e che la stampante PIXMA compatibile sia connessa alla stessa rete wireless. L'esperienza Mopria è disponibile anche su dispositivi mobili Android 4.4 scaricando il servizio di stampa Mopria da Google Play.
- <sup>[15]</sup> Richiede un account di assistente smart attivo collegato e un'app di accompagnamento abilitata, il dispositivo smart e la stampante devono essere attivamente connessi con autorizzazione a Canon Inkjet Cloud Printing Center e le azioni richieste, le abilità o le applet disponibili/abilitate alla stampante compatibile. I comandi vocali non possono essere visualizzati come testo sui dispositivi smart Amazon con schermo. Supportati solo inglese, francese e tedesco.

## Limitazioni di responsabilità standard

- Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Le velocità di stampa possono variare in base a configurazione del sistema, interfaccia, software, complessità del documento, modalità di stampa, copertura della pagina, tipo di carta utilizzato e così via.
- La resa dell'inchiostro può variare in base a tipo di documento stampato (testo o foto), software utilizzato, modalità di stampa e tipo di carta. Per informazioni sulla resa, visitare la pagina [www.canon-europe.com/ink/yield](http://www.canon-europe.com/ink/yield).
- Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono di proprietà delle rispettive società.
- Microsoft, Windows e il logo Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
Italian edition /canon.it  
Canon Europa NV 2023

Live for the story\_

# LA STESSA PRODUTTIVITÀ DELL'UFFICIO, LAVORANDO DA CASA

# MAXIFY GX1050

Questa stampante 3 in 1 compatta offre una produttività di livello professionale anche alle persone che lavorano da casa o in modalità ibrida.

Data inizio vendita: ottobre 2023



#### DETTAGLI DEL PRODOTTO:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN	Prezzo suggerito al pubblico
MAXIFY GX1050	6169C006AA	4549292219616	<Please fill in RRP>

#### CODICI PRODOTTO PER I PRODOTTI DI CONSUMO:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN	Prezzo suggerito al pubblico
<b>Formato standard</b>			
GI-55BK	6292C001AA	4549292222401	<Please fill in RRP>
GI-55C	6289C001AA	4549292222371	<Please fill in RRP>
GI-55M	6290C001AA	4549292222388	<Please fill in RRP>
GI-55Y	6291C001AA	4549292222395	<Please fill in RRP>

#### Vaschetta di manutenzione

MC-G05	6176C001AA	4549292220339	<Please fill in RRP>
--------	------------	---------------	----------------------

#### MISURE/INFORMAZIONI LOGISTICHE:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Descrizione confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso lordo (kg)	Peso netto (kg)
MAXIFY GX1050	6169C006AA	Individuale	1	543,5	469,0	278,0	11,8	7,0
		Pallet (superiore)	16	1095	946	1116,5	189,9	112,0
		Pallet (inferiore)	16	1095	946	1116,5	189,9	112,0

#### Contenuto della confezione

- MAXIFY GX1050
- 4 flaconi d'inchiostro ad alto rendimento (1 nero e 1 set C/M/Y)
- Cavo di alimentazione
- Manuali e altri documenti

# Canon

Live for the story\_