



**Stampante multifunzione  
laser a colori professionale  
per stampe di alta qualità a costi contenuti**

**MFC-L9630CDN**



Stampa



Copia



Scansione



Fax

[www.brother.it](http://www.brother.it)

# Stampante multifunzione laser a colori professionale

Stampante laser multifunzione professionale. Personalizza e automatizza facilmente flussi di lavoro complessi. Le straordinarie stampe a colori combinate con una robusta qualità di costruzione e eccellenti opzioni di gestione della carta rendono il modello MFC-L9630CDN la scelta ideale per le aziende.

## MFC-L9630CDN



### Caratteristiche principali:

- Stampa fino a 40 pagine al minuto
- Stampa fronte-retro automatica, fino a 28 lati al minuto
- Scansione su 2 lati fino a 100 ipm (immagini al minuto) a colori e in bianco e nero
- LCD touchscreen a colori da 17,6cm
- NFC (Near-Field Communication) per autenticazione sicura
- Memoria interna interna da 2GB
- Alimentatore automatico documenti (ADF) da 100 fogli
- Vassoio di alimentazione da 520 fogli espandibile a 2600
- Toner inbox da 9000 pagine (BK), 6500 pagine (CMY)<sup>1</sup>

### Semplice. Immediata. Intelligente

Il modello MFC-L9630CDN è dotato di Cloud Secure Print standard, per stampare in modo sicuro senza installare driver o applicazioni aggiuntive. È inoltre possibile migliorare ulteriormente il dispositivo con soluzioni di terze parti, che consentono di disporre di una soluzione di stampa, acquisizione e gestione dell'output completamente integrata da un unico fornitore.

### Sicurezza assicurata

Per supportare la legislazione in continua evoluzione in materia di privacy e sicurezza dei dati, il modello MFC-L9630CDN è dotato di supporto integrato per i più recenti protocolli di sicurezza standard del settore.

La gestione delle identità e i controlli degli accessi contribuiscono a ridurre i rischi con restrizioni selettive degli utenti e consentono ai dipendenti o ai gruppi autorizzati di accedere istantaneamente a impostazioni e funzioni specifiche di cui hanno bisogno.

### Quando qualità e prestazioni lavorano insieme

La nostra tecnologia di stampa a colori più avanzata garantisce la giusta impressione quando serve, con stampe a colori vivaci e professionali e documenti digitali accurati. Il design robusto e i componenti a lunga durata garantiscono prestazioni senza interruzioni.

## Flessibilità per l'ufficio

Progettato per adattarsi allo spazio di lavoro e soddisfare requisiti di stampa e scansione specifici, MFC-L9630CDN è disponibile come stampante da tavolo e può essere trasformato in un modello in configurazione full ad alta efficienza aggiungendo semplicemente vassoi opzionali per la carta e mobiletto opzionali.

## Un servizio che si prende cura della vostra stampante

Il modello MFC-L9630CDN offre un ottimo rapporto qualità/prezzo con un costo totale di gestione (TCO) ridotto e un costo per pagina (CPP) competitivo. Ci occupiamo delle vostre esigenze di stampa grazie a una serie di opzioni MPS (Managed Print Service) che offrono il rifornimento automatico dei materiali di consumo e servizi di riparazione, riducendo i tempi di inattività e massimizzando la produttività, per una totale tranquillità.

## Soluzioni integrate

### Processi aziendali semplificati

Con un ambiente di lavoro in continua evoluzione, è importante rivedere e perfezionare continuamente il modo in cui opera la vostra azienda. L'utilizzo della tecnologia giusta può ridefinire i processi aziendali e apportare vantaggi sorprendenti.

Collaborando con i nostri partner e comprendendo le vostre esigenze aziendali, possiamo offrire una gamma di soluzioni personalizzate per aiutarvi a gestire i vostri flussi di lavoro aziendali, la sicurezza e la gestione dei dispositivi.

Cloud Secure Print è una pratica funzione integrata che consente di inviare facilmente documenti da stampare quando si è lontani da casa o dall'ufficio. Inoltra da remoto la richiesta di stampa tramite e-mail a un dispositivo Brother con una connessione Internet attiva e recupera in modo sicuro i processi di stampa. I documenti vengono stampati solo quando il mittente immette una password univoca sul pannello di controllo della periferica di destinazione.



Sia che utilizziate già un software di gestione della stampa e dei documenti o che desideriate capire come un software di stampa specializzato possa automatizzare i flussi di lavoro e migliorare l'efficienza e la sicurezza, siamo qui per aiutarvi.

È possibile aggiornare il dispositivo con soluzioni intelligenti Brother e di terze parti, inclusa l'integrazione con i fornitori leader del settore Kofax e YSoft. In questo modo è possibile gestire, proteggere e controllare i documenti in tutta flessibilità.

Collaboriamo a stretto contatto con i nostri partner software per la gestione della stampa e l'acquisizione di documenti per creare soluzioni personalizzate per le vostre esigenze specifiche. Quando collaboriamo con un fornitore di software, garantiamo che il vostro MFC-L9630CDN funzioni ancora meglio per soddisfare le vostre esigenze.

Nuove  
possibilità  
con una  
gamma di  
soluzioni  
aziendali

**brother**  
at your side

## Informazioni generali

<b>Tecnologia</b>	Laser elettrofotografico	<b>Interfaccia di rete cablata</b>	<b>Interfaccia di rete wireless opzionale<sup>18</sup></b>
<b>Classificazione laser</b>	Prodotto laser di classe 1	GigE (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)	2,4GHz IEEE 802.11b/g/n 5GHz IEEE 802.11a/n (Modalità infrastruttura), associazione verticale
<b>Memoria</b>	2GB interno	<b>Stampa mobile</b>	
<b>Pannello di controllo</b>	LCD touchscreen a colori da 17,6cm	Stampa dai dispositivi mobile con la stampante Brother	
<b>Interfaccia locale<sup>19</sup></b>	USB 2,0 Hi-Speed, USB 2,0 Host (anteriore   posteriore)	<b>Interfaccia fax</b>	<b>Wi-Fi Direct opzionale™</b>
		Porta linea telefonica Porta TAD (Telephone Answering Device Port) esterna	Stampa in modalità wireless senza dover passare attraverso un punto di accesso wireless (sono supportati metodi automatici e manuali)
		<b>Tasti di scelta rapida configurabili</b>	
		Permettono di aggiungere, eliminare, modificare fino a 64 tasti di scelta rapida personalizzati per un accesso rapido e sicuro alle funzioni del dispositivo	

## Stampa

<b>Velocità di stampa<sup>8</sup> (A4)</b>	Fino a 40 ppm	<b>Tempo di riscaldamento</b>	<b>Codici a barre incorporati (PCL)</b>
<b>Velocità di stampa<sup>8</sup> 2 lati (A4)</b>	Fino a 28 facciate al minuto (14 fogli al minuto)	Meno di 20 secondi dalla modalità sleep	16 caratteri dei codici a barre - Code39, Interleaved 2 del 5, FIM (US-POSTNET), Post Net (US-POSTNET), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, CODABAR, ISBN(EAN), ISBN(UPC-E), Code128 (set A,B, C), EAN128 (set A,B,C), Code93, GS1Databar, MSI
<b>Risoluzione</b>	2.400dpi (2400 x 600 dpi), 600 x 600 dpi	<b>Linguaggi di stampa</b>	
<b>FPOT<sup>9</sup> (Tempo di uscita prima stampa)</b>	meno di 10 secondi dalla modalità ready	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class3,0), BR-Script3, PDF versione 1,7, XPS versione 1,0	
		<b>Font incorporati (PCL)</b>	
		73 font scalabili, 12 font bitmap	
		<b>Font incorporati (Postscript)</b>	
		66 font scalabili	

## Funzioni stampante

### Stampa N in<sup>3</sup>

Riduzione fino a 2, 4, 9 o 16 o 25 A4 pagine in una sola pagina.

### Stampa opuscoli<sup>4</sup>

Stampa di documenti in formato opuscolo A5 utilizzando la stampa fronte/retro automatica o manuale

### Stampa poster<sup>4</sup>

Ingrandisce 1 pagina A4 in un poster utilizzando 4, 9, 16 o 25 pagine A4

### Stampa filigrana<sup>4</sup>

Inserisce filigrana in documenti con testo predefinito o definito dall'utente

### Profili di stampa<sup>3</sup>

Memorizza le impostazioni del driver preferite come profili da richiamare facilmente

### Stampa testo in nero<sup>4</sup>

Converte tutto il testo dei documenti in nero quando viene stampato

### Stampa diretta

Stampa diretta da un'unità di memoria flash USB. I formati supportati includono: PDF 1.7, JPEG, Exif+JPEG, PRN (creato utilizzando il driver della stampante del modello), TIFF (scansionato utilizzando il modello Brother), XPS versione 1,0

### Stampa fronte/retro manuale<sup>4</sup>

Stampa fronte/retro manuale (consigliato per tipi di carta non supportati dalla modalità stampa fronte-retro automatica)

### Stampa ID<sup>4</sup>

Aggiunge dati identificativi ai documenti stampati (data e ora, messaggio personalizzato breve o nome utente PC)

### Stampa archivio

Facile recupero e stampa i documenti crittografati AES 256 e conservati in un'unità di memoria flash USB collegata (non inclusa)

### Stampa inversa<sup>4</sup>

Ruotare il contenuto di un documento stampato di 180°

### Copia carbone<sup>4</sup>

Consente di stampare copie aggiuntive dello stesso documento su carta prelevata da vassoi carta aggiuntivi

### Notifica di stampa completata

È possibile impostare una notifica di stampa in modo che venga inviata al computer durante la stampa

### Corrispondenza con Media<sup>4</sup>

Assegna un ID a un vassoio specifico per semplificare la selezione di diversi tipi di supporto da un vassoio specifico

### Ignora vassoio<sup>21</sup>

Consente di configurare la selezione del vassoio della carta per evitare vassoi/supporti specifici per la stampa normale

### Separazione dei lavori<sup>21</sup>

Inserisce un foglio di carta di colore diverso tra diversi lavori di stampa per separarli per una facile identificazione.

### Stampa protetta<sup>4</sup>

Protegge i processi di stampa con un codice di rilascio a 4 cifre richiesto sulla periferica in modo che sia stampato

## Driver stampante<sup>5</sup>

### Windows<sup>20</sup>

Windows 10  
(Home|Pro|Education|Enterprise (edizioni BIT 32 o 64), Windows  
Windows 8,1  
(edizioni BIT 32 o 64),  
Windows 7 SP1  
(Edizioni BIT 32 o 64)  
Windows Server  
2019, 2016, 2012R2,  
2012/2008R2  
Windows Server 2008 SP2  
(edizioni BIT 32 e 64)

### Macintosh<sup>23</sup>

MacOS 10.14.x o  
versione successiva

### Linux

CUPS, LPD/LPRng  
(ambiente x86/x64)

### Driver PCL

Driver PCL XL  
generico

### Driver per stampante universale PostScript

Driver per Windows che consente di stampare su qualsiasi stampante laser Brother collegata in rete o locale che supporti PostScript

### ChromeOS<sup>26</sup>

Supporta la stampa  
ChromeOS nativa

## Gestione carta

**Ingresso carta<sup>2</sup>**  
**Standard (vassoio 1)**  
520 fogli  
**il vassoio multiuso**  
100 fogli, 15 buste  
**alimentatore automatico documenti (ADF)** 100 fogli  
**Uscita carta<sup>2</sup>**  
250 fogli rivolti verso il basso  
1 foglio rivolto verso l'alto  
(percorso lineare)  
**Formati dei supporti**  
**Standard (vassoio 1)**  
Letter, Legal, Executive, A4, A5, A5 (lato lungo), A6, B5 (ISO), Messico Legal, India Legal, Folio, 16K (195 x 270mm)  
**Larghezza vassoio multiuso:** 76,2mm - 215,9mm larghezza: 127mm - 355,6mm Buste; C5, COM-10, DL, Monarch  
**Opzionale (vassoi 2-5)**  
Letter, Legal, Executive, A4, A5, Messico Legal, India Legal, Folio, 16K (195 x 270mm)

**Stampa fronte-retro**  
A4, Letter, Legal, Messico Legal, India Legal, Folio (Il formato carta desiderato può essere selezionato manualmente)

### Tipi di supporto

**Standard (vassoio 1)**  
Carta sottile, carta comune, carta spessa, carta più spessa, carta riciclata  
**il vassoio multiuso**  
Carta sottile, carta comune, carta spessa, carta più spessa, carta riciclata, Carta fine, Etichetta, busta, busta sottile spessa, carta lucida  
**Opzionale (vassoi 2-5)**  
Carta sottile, carta comune, carta spessa, carta riciclata  
**Stampa su 2 lati**  
Carta sottile, carta comune, carta spessa, carta più spessa, carta riciclata, carta fine.

**Pesi dei supporti standard**  
vassoio 1, vassoio multifunzione da 60 a 230g/m<sup>2</sup>; alimentatore automatico documenti (ADF) 45/120 g/m<sup>2</sup>  
**Opzionale (vassoi 2-5)**  
60/105 g/m<sup>2</sup>

### Sensori di ingresso/uscita carta

Notifiche e-mail su schermo e opzionali quando i vassoi di alimentazione sono vuoti o in esaurimento o la capacità di output è piena.

## Connettività mobile e Web

**Brother Mobile Connect**  
App Brother per stampare ed eseguire la scansione su un dispositivo mobile con sistema operativo iOS o Android  
**Apple AirPrint**  
Stampa dai tipi di file più comuni da qualsiasi applicazione compatibile con AirPrint  
**Mopria**  
Stampa i tipi di file più comuni dai dispositivi Android supportati da Mopria™

### Brother Print Service

**Plugin**  
Stampa da dispositivi Android senza un'app dedicata.  
**Brother Apps<sup>12</sup>**  
Stampa - contenuti del creative center, Cloud Secure Print  
Scansione su dispositivi mobili, PDF ricercabili, Microsoft PowerPoint, Word, Excel, Scansione semplice su e-mail e inoltro fax su cloud/e-mail

### Web Connect<sup>12,17</sup>

Senza utilizzare un PC è possibile scaricare per stampare e caricare da scansione e fax per Box, SharePoint Online, Dropbox, Evernote, OneDrive, Drive™, OneNote

## Copia

**Velocità di copia (A4)<sup>10</sup>**  
Fino a 40 cpm (copie al minuto)  
**FCOT (Timeout prima copia)<sup>10</sup>**  
12 secondi in monocromia, 13 secondi a colori dalla modalità ready  
**Risoluzione**  
Fino a 600 x 600 dpi

**Interruzione copia**  
È possibile configurare la stampante in modo che interrompa un lavoro di stampa in corso in qualsiasi momento per stampare un altro lavoro della funzione di copia  
**Copia multipla**  
Consente di eseguire fino a 999 copie di ogni pagina  
**Scala di grigi**  
256 tonalità di grigio (8 BIT)

### Rapporto di ingrandimento/riduzione

Riduce o aumenta le dimensioni del documento dal 25% al 400% con incrementi dell'1%

### Copia N in 1

Consente di comprimere 2 o 4 pagine su un singolo foglio A4

### Copia ID 2 in 1

Consente all'utente di copiare entrambi i lati di una scheda ID su un singolo foglio A4

<b>Scansione</b>	<b>Tipo di scanner</b> CIS doppio (sensore di immagine a contatto)	<b>Risoluzione di scansione ottica</b> Fino a 600 x 600 dpi	<b>Profondità dei colori</b> 30 bit a colori (Input) 24 bit a colori (Output)
	<b>Velocità di scansione standard (A4) a colori e monocromatica (2 lati)<sup>11</sup></b> fino a 100 ipm (immagini al minuto)	<b>Risoluzione di scansione interpolata<sup>24</sup></b> Fino a 19.200 x 19.200dpi (punti per pollice)	<b>Scala di grigi</b> 256 livelli (8 BIT)
<b>Driver scanner<sup>5</sup></b>	<b>Windows<sup>20</sup></b> TWAIN E WIA Windows 10 (Home Pro Education Enterprise) (edizioni BIT 32 o 64), Windows Windows 8,1 (edizioni BIT 32 o 64), Windows 7 (Edizioni BIT 32 o 64) Windows Server 2019, 2016, 2012R2, 2012/2008R2 Windows Server 2008 (edizioni BIT 32 o 64),	<b>Macintosh<sup>23</sup></b> Scansione AirPrint MacOS 10.14.x o versione successiva <b>Linux</b> SANE (edizioni 32 e 64 bit)	
<b>Funzioni scanner</b>	<b>Formati di file supportati</b> tra cui PDF (PDF/A-1b, PDF protetto, PDF firmato, ricercabile <sup>7</sup> ) JPEG, TIFF, XPS  <b>Funzioni standard<sup>7</sup></b> scansione su USB, e-mail, OCR, immagine e file  <b>Scansione in rete</b> Scansione a cartella di rete (SMB) <sup>4</sup> , FTP, SFTP, Server di posta elettronica, SharePoint (on premise)	<b>Scansione diretta</b> Esegue la scansione direttamente su una memoria flash USB  <b>Funzioni di scansione</b> Correzione automatica dell'inclinazione dall'ADF, rotazione dell'immagine <sup>4</sup> , elaborazione dello sfondo <sup>4</sup> , eliminazione colore <sup>4</sup> , correzione caratteri <sup>4,7</sup> , Emphasis bordo <sup>4</sup> , riduzione rumore <sup>4</sup> , riempimento bordo <sup>4,7</sup> , Ignora pagina vuota, PDF suddiviso e multipagina	<b>Profilo di scansione<sup>3</sup></b> Consente di creare fino a 25 profili SFTP/FTP di rete preimpostati per memorizzare più impostazioni di scansione in modo semplice  <b>Separazione dei documenti</b> Permette di creare file digitalizzati in base alla separazione dei fogli bianchi o a. Numero specifico di immagini o fogli di carta su un solo lato, anche se nell'ADF sono impostati più documenti

## Fax

<b>Modem fax</b> 33.600bps (Super G3)	<b>Composizione a catena</b> Consente all'utente di memorizzare le parti per le sequenze di composizione lunghe in diverse posizioni di composizione rapida	<b>Auto riduzione</b> Sì - quando si riceve un documento di una sola pagina più lungo di A4 (297 mm) l'apparecchio fax riduce automaticamente il messaggio e lo adatta a un foglio singolo
<b>Fax automatico su 2 lati</b> Sì		
<b>PC-Fax Invio<sup>7 e 8</sup> e ricezione<sup>4,7 e 8</sup></b> Invio e ricezione di fax in bianco e nero direttamente dal PC	<b>Modalità di correzione degli errori (ECM)</b> Rileva gli errori di linea durante la trasmissione del fax e invia nuovamente le pagine del documento che presentano un errore (i computer destinatari devono condividere questa funzione per il funzionamento)	<b>Trasmissione circolare</b> Invio dello stesso messaggio fax fino a 299 posizioni (manuale 50 posizioni)
<b>Fax Internet (i-Fax)</b> Invia i documenti via fax tramite Internet come allegato e-mail		<b>Scala di grigi</b> per l'invio di fax sono disponibili 256 tonalità (8 bit) di grigio
<b>Fax al server</b> Acquisisce un documento e lo invia in rete a un server fax separato		<b>Inoltro fax</b> Invia un fax ricevuto in memoria a un altro numero di fax pre-programmato.
<b>Ricomposizione automatica</b> Quando il fax del destinatario è occupato	<b>Trasmissione cumulativa</b> Memorizza i documenti per la stessa posizione nella memoria della macchina per la trasmissione in una singola chiamata	<b>Recupero da remoto</b> Consente agli utenti di accedere da remoto al proprio apparecchio e recuperare i messaggi fax memorizzati
<b>Ricezione carta esaurita</b> Fino a 500 pagine (Test Chart ITU-T, risoluzione standard, JBIG)		<b>Timbro fax</b> Consente di aggiungere la data e l'ora a tutti i fax ricevuti
<b>Indice telefonico</b> Elenco alfabetico elettronico delle selezioni rapide e dei numeri di gruppo memorizzati		<b>Copertina</b> Creare copertine personalizzate per i fax in uscita
		<b>Identificativo</b> Un ID e un numero di fax vengono stampati come intestazione di ogni fax inviato

## Strumenti di gestione del parco stampanti<sup>5</sup>

<b>Installazione automatica<sup>4</sup></b> Possibilità di distribuire e personalizzare centralmente i nostri driver e software	<b>Embedded Web Server</b> Utilizzando l'indirizzo IP o il nome del dispositivo permette di accedere tramite un browser Web al software di gestione della stampa basato sul Web incorporato nel dispositivo utilizzando una password crittografata	<b>Mass Deployment Tool<sup>4</sup></b> Fornisce un'interfaccia di configurazione che consente di gestire e distribuire le impostazioni del dispositivo
<b>MSI Installer<sup>4</sup></b> Installatori modulari che possono essere distribuiti Active Directory ® in sede		<b>Status Monitor<sup>4</sup></b> Monitora lo stato della macchina dal computer
<b>BRAAdmin<sup>4</sup></b> Software di gestione LAN/WAN	<b>Driver Deployment Wizard<sup>4</sup></b> consente di creare facilmente driver di stampa per una distribuzione senza problemi in rete	

## Software<sup>5</sup>

### Brother iPrint&Scan

Stampa, acquisisce, invia fax, visualizza in anteprima i fax ricevuti, visualizza in anteprima le copie e controlla lo stato della macchina da un PC Windows o macOS

### PaperPort se 14<sup>4</sup>

programma di gestione e condivisione dei documenti di KOFAX

### Utilities

Fornisce guide alla configurazione, manuale, domande frequenti e risoluzione dei problemi e contatta l'assistenza clienti Brother

### Easy Setup<sup>25</sup>

Semplificazione del processo di installazione con facile accesso ai driver e al software appropriati per l'installazione della macchina Brother per il PC

## Rete (sicurezza)

Sicurezza rete cablata APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

### IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(IP AUTOMATICO), WINS/NetBIOS  
name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS  
Server, client TFTP e server, ICMP, servizi Web (stampa/scansione), client SNTP, LDAP, IMAP4

### IPv6

NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP

Client, client FTP e server, Client CIFS, server TELNET, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS  
server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP  
Client, LDAP, Servizi Web (Stampa/scansione), IMAP4

### Filtro IP

Limita gli utenti di rete che possono o non possono accedere alla periferica tramite la rete (solo IPv4)

### Protezione della rete wireless<sup>13, 18</sup>

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/ AES), SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

### Supporto per l'installazione wireless<sup>18</sup>

Configurazione Wi-Fi protetta (WPS)

### Visualizza indirizzo IP

L'IP dinamico assegnato al dispositivo può essere visualizzato nella schermata iniziale

## Funzioni di protezione

**Notifiche e-mail** la periferica invia automaticamente avvisi e-mail quando richiede attenzione, ad esempio quando l'inchiostro è in esaurimento o deve essere sostituito

### Report e-mail

Riceve regolarmente report sull'utilizzo tramite e-mail

### Rilevamento automatico intrusioni

Tutti i dispositivi di stampa Brother sono protetti. I dispositivi riconoscono automaticamente gli attacchi alla sicurezza e adottano misure preventive, incluso il riavvio, se necessario, per garantire la sicurezza del dispositivo.

### Aggiornamento firmware

Oltre a consentire gli aggiornamenti automatici alla versione più recente, è possibile impostare la stampante in modo che non riceva versioni firmware precedenti per evitare il downgrade da parte di utenti non autorizzati

### Cloud Secure Print<sup>12</sup>

consente il rilascio di processi di stampa senza driver protetti da password

### Autenticazione Active Directory/LDAP

Utilizza l'infrastruttura esistente per limitare l'accesso ai dispositivi Brother utilizzando ad/LDAP. Il personale può utilizzare le credenziali di accesso alla rete esistenti per l'autenticazione

### Controllo dell'accesso alla rete basato sulle porte

(IEEE 802,1x) I dispositivi Brother sono pienamente conformi a questo standard, per consentire la connessione a una rete protetta EAP (Extensible Authentication Protocol) 802,1x

### Limitare i protocolli di rete

consente a un amministratore di limitare i protocolli di comunicazione (ad es FTP, Telnet) secondo necessità

### Memorizza registro di stampa

Consente il controllo di un file di log di stampa salvato sul server CIFS. ID record, tipo, nome, utente, data, tempo, conteggio pagine per ogni processo di stampa

### Blocco impostazioni

Consente di proteggere l'accesso al pannello di controllo dei dispositivi bloccandolo

### Secure Key Management

Utilizza la firma automatica standard predefinita, crea un certificato autofirmato personalizzato, Richiesta di firma del certificato (CSR) o certificato pubblico esterno e chiave privata per la comunicazione di rete protetta

### Secure Function Lock 3,0

Utilizza un pin a 4 cifre o una password per identificare e autenticare un individuo o un gruppo di utenti su una rete. Consente il controllo dell'accesso per un massimo di 200 utenti

### Firmware con firma digitale

Il firmware per i dispositivi di stampa Brother è dotato di firma digitale e protetto

### Syslog

Consente all'amministratore IT di accedere a una singola applicazione (strumento SIEM) per ottenere gli aggiornamenti dello stato del dispositivo a scopo di controllo tramite Syslog

## Lettore NFC (Near-Field Communication)

### Gli standard NFC supportati dal lettore

#### NFC integrato

includono: (ISO14443 tipo A) MIFARE Standard/Plus/Ultralight/Ultralight C/DESfire my-d move, Tag-IT (ISO15693 tipo B)

### Lettore di schede NFC esterno

RFIDeas pcProx Enroll

- RDR-6081AKU
  - RDR-6281AKU
  - RDR-6381AKU
  - RDR-6E81AKU
  - RDR-6H81AKU
- RFIDeas AIR ID registrazione
- RDR-7081AKU
  - RDR-7581AKU
  - RDR-7F81AKU
- Elatec
- TWN3 MIFARE
  - TWN3 MIFARE NFC
  - TWN3 Multi ISO
  - TWN4 MIFARE NFC

(i lettori di schede di terze parti richiedono un acquisto aggiuntivo. Altri lettori di schede supportati se registrati tramite il server Web incorporato)

## Rubrica

### Chiamata veloce

300 posizioni per indirizzi e-mail e numeri di fax

### Selezione di gruppo

È possibile memorizzare una combinazione di un massimo di 20 gruppi per la trasmissione

### LDAP

Possibilità di connettersi a una rubrica esterna abilitata LDAP, come Microsoft Exchange

## Sviluppatori

### Brother Solutions Interface (BSI)

Crea potenti soluzioni cloud e on premise integrando direttamente le avanzate funzionalità di stampa, scansione e sicurezza dei dispositivi Brother.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web:

[www.brother.eu/developers](http://www.brother.eu/developers)

## Materiali di consumo<sup>1</sup> e accessori

<b>Toner inbox:</b> 1 x 9.000 pagine (BK) 3 x 6.500 pagine (CMY)	<b>Cinghia</b> BU800CL Circa 150.000 pagine a 2 pagine per lavoro	<b>Vassoi carta opzionali<sup>2</sup></b> LT-330CL: 250 fogli, LT-340CL: vassoio da 500 fogli, TT-4000: tower tray da 4 x 520 fogli Connettore tower tray TC-4100 Combinazioni massime 3 x LT-330CL o 2 x LT-340CL o 1 x LT-330CL + 1 x LT-340CL o TT-4000 con TC-4100
<b>Toner ad alta capacità:</b> TN821XL 1 x 12.000 pagine (BK) 3 x 9.000 pagine (CMY)	<b>Vaschetta di recupero toner*</b> WT800CL Circa 100.000 pagine	<b>Modulo Wi-Fi</b> NC-9000w Interfaccia di rete wireless opzionale
<b>Toner ad altissima capacità:</b> TN821XXL 1 x 15.000 pagine (BK) 3 x 12.000 pagine (CMY)	<b>Contenuto cartone</b> macchina, toner, tamburo, cinghia, vaschetta di recupero, Cavo di alimentazione, guida rapida all'installazione, scheda di garanzia (Cavo di interfaccia PC NON incluso)	
<b>Unità tamburo</b> DR821CL Circa 100.000 pagine a 3 pagine per lavoro	<b>Card Reader Holder</b> CH-1000 Supporto per lettore di schede NFC esterno opzionale	

## Dimensioni e pesi

<b>Stampante senza cartone (LxPxH)</b> 503 x 541 x 586mm - 36,5kg	<b>Card Reader Holder (LxPxH)</b> Esterno: 83 x 62 x 111,5mm interno: 60 x 90 mm - 0,1kg	<b>Vassoi carta opzionali (LxPxH)</b> Vassoio carta inferiore da 250 fogli 410 x 486 x 97mm - 5,1 Kg Vassoio carta inferiore da 500 fogli 410 x 486 x 133mm - 6,6 Kg TT4000 da 4 x 520 fogli: 660 x 660 x 717,4mm - 46,6Kg Connettore tower tray: 444 x 486 x 103mm - 5,9Kg
<b>Stampante con cartone (LxPxH)</b> 580 x 663,7 x 734mm - 42,7kg		

## Ciclo di lavoro

<b>Volume di stampa mensile consigliato</b> Fino a 12.000 pagine	<b>Massimo mensile<sup>6</sup></b> Volume di stampa mensile fino a 120.000 pagine
---	--

## Ambiente

<b>Requisiti di alimentazione</b> 220-240 V CA 50/60 Hz	<b>Valore TEC</b> 0,687kWh / settimana	<b>Ambiente operativo</b> Umidità 20 - 80 % 10°C - 32°C. 50°F - 90°F
<b>Consumo energetico<sup>14</sup></b> Stampa - 770W (430W in modalità silenziosa) Copia 730W (420W in modalità silenziosa) Ready 85W Sleep 16,8W Deep Sleep 1,1W Power Off 0,04W	<b>Pressione sonora<sup>15</sup></b> Stampa 56,5dBa Pronta 17,2dBa Modalità silenziosa 53dBa	<b>Ambiente di conservazione</b> Umidità 10 - 90 % 0°C - 40°C. 32 °F - 104 °F
	<b>Potenza sonora<sup>16</sup></b> Stampa 6,79BA Pronto 3,06BA Modalità silenziosa 6,68BA Deep Sleep 3,06BA	

## Requisiti di spazio su disco

50MB - solo driver di Windows 1,6GB - Windows 10, 8,1, 7  
Tutte le applicazioni incl Drivers macOS - 500MB

- 1 La resa approssimativa per cartuccia è dichiarata in conformità a ISO/IEC 19798.
- 2 Calcolato con fogli di carta da 80g/m<sup>2</sup>
- 3 Windows e macOS
- 4 Solo Windows.
- 5 Download gratuito dal Centro soluzioni Brother <http://solutions.brother.com>
- 6 È possibile utilizzare il numero di pagine stampate al mese per confrontare la durata dei prodotti Brother. Per ottenere la massima durata della stampante, è consigliabile scegliere una stampante con un ciclo di lavoro allineato ai requisiti di stampa
- 7 Richiede il software Brother
- 8 In base a ISO/IEC 24734
- 9 In base a ISO/IEC 17629
- 10 In base a ISO/IEC 24735
- 11 In base a ISO/IEC 17991
- 12 Richiede una connessione a Internet
- 13 Wi-Fi Direct supporta solo WPA2-PSK (AES).
- 14 Tutti i valori sono approssimativi; il consumo energetico varia a seconda dell'ambiente di utilizzo o dell'usura dei componenti
- 15 In base alla norma ISO 7779
- 16 Basato su RAL-UZ171
- 17 Richiede un'attivazione aggiuntiva
- 18 Modulo wireless opzionale richiesto, 5GHz potrebbe non essere disponibile nel proprio paese
- 19 Hub USB di terze parti non supportati
- 20 Win7 / Server2008 SP2/R2 Extended Security Update (ESU) supporto legacy fino al 10/01/2023
- 21 Richiede l'installazione di vassoi opzionali
- 22 Impostare solo un singolo foglio
- 23 Solo su macOS AirPrint
- 24 Per WIA, risoluzione 1200x1200. L'Utilità Scanner Brother consente un miglioramento fino a 19200 x 19200 dpi.
- 25 Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web <https://setup.brother.com>
- 26 Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web <https://support.brother.com>



### Lavoriamo con voi per un ambiente migliore

In Brother, la nostra iniziativa ecologica è semplice. Ci sforziamo di assumerci la responsabilità di agire in modo rispettoso e cercare di fare una differenza positiva per contribuire a costruire una società in cui lo sviluppo sostenibile possa essere realizzato. Noi chiamiamo questo approccio Brother Earth.

[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)

Tutte le specifiche sono corrette al momento della stampa e sono soggette a modifica.  
Brother è un marchio registrato di Brother Industries Ltd. I nomi dei prodotti a marchio sono marchi registrati o marchi commerciali delle rispettive società.

**brother**  
at your side