

Gigaset START 100

Semplice. Sicuro. Affidabile – il tuo ingresso nella telefonia fissa

Caratteristiche principali

- Blocco chiamate - blocco delle chiamate indesiderate e moleste*
- Ampio display illuminato da 1,5"
- Vivavoce di alta qualità direttamente sul portatile
- Lista contatti VIP
- Rubrica fino a 50 contatti
- Fino a 11 ore di conversazione / 190 ore in standby
- Volume dell'auricolare regolabile
- Funzione sveglia e blocco tastiera
- Identificazione del chiamante (CLIP) / Avviso di chiamata*
- Registro chiamate con 20 voci
- 5 suonerie polifoniche e 5 semplici melodie
- Richiamata degli ultimi 10 numeri
- Modalità ECO



Il nostro START 100 combina semplicità d'uso con funzionalità moderne. Grazie al display retroilluminato da 1,5 pollici e al vivavoce di alta qualità, offre praticità e facilità di utilizzo. Il blocco chiamate integrato protegge dalle chiamate indesiderate, garantendo comunicazioni senza interruzioni. È la scelta ideale per chi cerca un telefono di casa affidabile ed economico.

Blocco chiamate indesiderate e moleste*

Con il nuovo telefono fisso, hai sempre il pieno controllo su quando essere disponibile. Le chiamate indesiderate possono essere facilmente bloccate: è possibile salvare fino a 50 numeri in una lista personalizzata. Inoltre, la funzione "Non disturbare" permette di bloccare tutte le chiamate in entrata, così puoi goderti la pace e la tranquillità ogni volta che lo desideri.

Gestione semplificata delle chiamate – flessibilità e lunga durata

Massima libertà di movimento grazie alla modalità vivavoce direttamente sul portatile – ideale per telefonate multitasking. Il display illuminato da 1,5" garantisce sempre una leggibilità ottimale, anche in condizioni di scarsa luce. Inoltre, grazie alla batteria di lunghissima durata, fino a 11 ore di conversazione e 190 ore in modalità standby, il telefono è sempre pronto all'uso: affidabile, duraturo e intuitivo.

I tuoi contatti – sempre in ordine

Salva comodamente fino a 50 contatti nella rubrica integrata e mantieni tutto sotto controllo. Le persone più importanti possono essere contrassegnate come VIP – per un accesso rapido e un riconoscimento personalizzato. Grazie alle suonerie personalizzabili per chiamate esterne, interne e VIP, sai sempre chi sta chiamando. Così il tuo telefono fisso diventa personale quanto la tua quotidianità.

* Questa funzione è disponibile solo se l'utente sottoscrive il servizio di identificazione del chiamante (Caller ID) con il proprio operatore di rete, il quale potrebbe essere a pagamento.

Gigaset

Specifiche tecniche

Prodotto	Colore	Nero
Audio	Funzione vivavoce	Modalità vivavoce sul portatile
	Compatibilità	Compatibilità apparecchi acustici (HAC)
	Uscita suoneria	<ul style="list-style-type: none"> Sul portatile Volume della suoneria regolabile in 5 livelli
Display	Tipo	Display LCD
	Dimensioni (pollici)	1,5"
	Illuminazione	Illuminazione del display (ambra)
Segnalazioni e indicazioni sul display	CLIP	Visualizzazione della chiamata con numero di telefono o nome (CLIP/CNIP)
	Suonerie	<ul style="list-style-type: none"> 5 livelli di volume + Spento/OFF 10 melodie (5 normali + 5 polifoniche) sul portatile Suonerie regolabili individualmente per chiamate esterne, interne e VIP
	Toni indicatori	<ul style="list-style-type: none"> Segnale acustico di avvertimento in caso di superamento dell'area di copertura della stazione base Toni di segnalazione (ad es. pressione del pulsante o batteria quasi scarica)
	Nome del dispositivo	Nome personalizzabile per i singoli portatili
	Gruppi di chiamata	Solo assegnazione suoneria
	Chiamata telefonica	Visualizzazione della durata della chiamata
	In standby	<ul style="list-style-type: none"> Visualizzazione della data e ora (12/24 ore) Visualizzazione dell'intensità di campo e dell'indicatore di carica della batteria
Tastiera	Tasti del portatile	18 tasti sul portatile
	Tasti della stazione base	Tasto paging
	Funzioni	<ul style="list-style-type: none"> Tasto vivavoce dedicato (condiviso con il tasto di avvio chiamata) Premere a lungo * per disattivare la suoneria Premere a lungo # per bloccare i tasti Funzione flash tramite tasto "0" (tempo di flash programmabile)
Rubrica Telefonica	Contatti	Rubrica telefonica fino a 50 voci
	Lista contatti VIP	Si
Funzioni di chiamata	Richiamata	<ul style="list-style-type: none"> Possibilità di selezione diretta dall'elenco chiamate Richiamo degli ultimi 10 numeri
	Procedura di selezione	<ul style="list-style-type: none"> Metodo di selezione a impulsi (IWW) Selezione multifrequenza (DTMF)
Protezione delle chiamate	Quantità	Blocca facilmente fino a 50 numeri di telefono
	Funzioni	Funzione di non disturbare per bloccare tutte le chiamate in arrivo
Menu	Funzionamento	<ul style="list-style-type: none"> Comoda navigazione nel menu in diverse lingue Navigazione intuitiva nel menu a lista per un facile utilizzo

Funzioni	Sveglia	Sveglia con melodia regolabile
----------	---------	--------------------------------

Funzionamento con più portatili	Chiamate simultanee	2 chiamate simultanee possibili (1 esterna e 1 interna tra 2 portatili)
	Quantità di telefoni	È possibile registrare fino a 4 portatili in totale, inclusa l'unità in dotazione (3 aggiuntivi) (per ulteriori informazioni visita il sito https://www.gigaset.com/it_it/cms/assistenza-e-supporto/compatibilita/prodotti.html)
	Chiamate interne	<ul style="list-style-type: none"> • Chiamate interne gratuite • Chiamata interna a tutti i portatili o a quelli selezionati
	Trasferimento di chiamata	Trasferimento di una chiamata a un altro portatile, con funzione di consultazione / recupero

ECO DECT	Riduzione della potenza di trasmissione	Riduzione automatica della potenza radio in base alla distanza del portatile dalla stazione base
	Riduzione del consumo energetico	Fino al 10% in meno di consumo energetico grazie all'alimentatore a risparmio energetico

Alimentazione	Tempo di conversazione	Fino a 11 ore
	Tempo in modalità basso consumo	Fino a 190 ore
	Batterie	2 x AAA NiMH da 400mAH
	Alimentatore	Alimentazione a spina 230V per la stazione base / ricarica

Range operativo	All'aperto	Fino a 300 m
	All'interno	Fino a 50 m

Compatibilità	Standard	<ul style="list-style-type: none"> • DECT • GAP
---------------	----------	---

Dimensioni e peso	Dispositivo	Altezza	Larghezza	Profondità	Peso
	Portatile	137 mm	48 mm	30 mm	114 g
Stazione base / ricarica	89 mm	89 mm	43 mm	63 g	

Contenuto della confezione	1x	Gigaset START 100H
	1x	Stazione base / ricarica Gigaset START 100
	1x	Alimentatore
	1x	Cavo di collegamento telefonico
	2x	Batterie ricaricabili (AAA)
	1x	Guida rapida

Pubblicato da Gigaset Technologies GmbH. Tutti i diritti, le opzioni di consegna e le modifiche alla tecnologia e al design sono riservati.

I nomi dei prodotti utilizzati in questo documento sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Le informazioni qui contenute sono soggette a modifiche senza preavviso. Gigaset declina ogni responsabilità per errori tecnici o editoriali o omissioni qui contenute.

Versione 11.07.2025
Datasheet

