

Stampante multifunzione HP LaserJet Pro serie M130



Produttività semplificata. Fatto.

Semplificatevi la vita con una stampante HP LaserJet Pro compatta, dotata di cartucce Toner JetIntelligence. Stampate documenti di qualità professionale da vari dispositivi mobili, eseguite scansioni e copie, inviate fax (M130 fn/fw) e riducete il consumo energetico con una stampante multifunzione wireless efficiente.



Stampante multifunzione HP
LaserJet Pro M130nw



Stampante multifunzione HP
LaserJet Pro M130fw

In evidenza

- Stampa, scansione, copia e fax (fn/fw)
- Velocità di stampa elevata (22 ppm A4)
- ADF da 35 fogli (fn/fw) e velocità di scansione elevata (11 ppm A4)
- Invio delle scansioni a e-mail e cartelle di rete (M130fw)
- Stampa rapida della prima pagina dalla modalità sleep (Auto-Off)
- Touchscreen da 6,9 cm (M130fw)
- HP ePrint, Apple AirPrint, Wi-Fi Direct (nw/fn/fw)
- HP Auto-On/Auto-Off
- JetIntelligence

Progettata per l'efficienza

- Eseguite stampe, scansioni, copie e inviate fax (M130 fn/fw) con una stampante multifunzione HP LaserJet compatta, pensata per l'utilizzo in spazi di lavoro ristretti.
- Riducete i tempi di attesa. Stampate fino a 22 pagine al minuto², con le prime pagine pronte in soli 7,3 secondi.³
- Riducete il consumo energetico con la tecnologia HP Auto-On/Auto-Off.⁴
- Inviare i documenti acquisiti a e-mail e cartelle di rete dal touchscreen a colori da 6,9 cm⁵ (M130 fw).

Stampa da dispositivi mobili semplificata

- Stampate da iPhone® e iPad® con AirPrint®, che adatta automaticamente i lavori al formato di carta corretto.⁶
- Stampate direttamente da uno smartphone, tablet o notebook con la stessa facilità con cui inviate e-mail utilizzando HP ePrint.⁷
- Stampate direttamente da dispositivo mobile con la vostra stampante Wi-Fi Direct®, senza accedere alla rete aziendale.⁸
- Inviare i processi da smartphone, tablet o PC a qualsiasi stampante aziendale, utilizzando Google Cloud Print™ 2.0.⁹

La qualità HP stampa dopo stampa

- Create testo nitido, neri perfetti e grafica limpida con il toner nero di precisione.
- Non fatevi ingannare da prodotti alternativi che tentano di imitare le soluzioni HP originali. Assicuratevi di ottenere la qualità per cui avete pagato.
- Monitorate i livelli del toner con la tecnologia di gestione della stampa¹⁰ e producite il maggior numero possibile di stampe.
- Sostituite rapidamente le cartucce grazie alla rimozione automatica del sigillo e alla confezione con apertura facilitata.



Automatic document feeder



Auto on/off



ePrint



Ethernet



Precision black toner



Wireless direct

Panoramica del prodotto

Stampante multifunzione HP LaserJet Pro M130fw

1. ADF da 35 fogli
2. Scanner a superficie piana in grado di gestire formati fino a 216 x 297 mm
3. Touchscreen a colori da 6,9 cm (2,7 pollici)
4. Porta fax, porta USB Hi-Speed 2.0, porta di rete Fast Ethernet, porta di accesso per blocco opzionale
5. Vass. raccolta da 100 fogli
6. Sportello superiore per l'accesso alle cartucce toner
7. Stampa Wi-Fi Direct
8. Connettività wireless integrata (802.11b/g/n)
9. Vassoio di alimentazione da 150 fogli con coperchio (nell'illustrazione aperto)



La serie in sintesi



Modello	Stampante multifunzione HP LaserJet Pro M130a	Stampante multifunzione HP LaserJet Pro M130nw	Stampante multifunzione HP LaserJet Pro M130fn	Stampante multifunzione HP LaserJet Pro M130fw
Codice prodotto	G3Q57A	G3Q58A	G3Q59A	G3Q60A
Funzioni	Stampa, copia, scansione	Stampa, copia, scansione	Stampa, copia, scansione e fax	Stampa, copia, scansione e fax
Fax	No	No	Sì	Sì
Velocità di stampa (bianco/nero)	Fino a 22 ppm	Fino a 22 ppm	Fino a 22 ppm	Fino a 22 ppm
Alimentatore automatico di documenti (ADF)	No	No	35 fogli	35 fogli
Pannello di controllo	LCD a icone	LCD a 2 righe	LCD a 2 righe con tastierino	Touchscreen da 6,9 cm (2,7 pollici), LCD (grafico a colori)
Rete	No	Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n integrati	Ethernet integrata	Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n integrati
Funzionalità di stampa mobile	Apple AirPrint™	Apple AirPrint™; HP ePrint; Google Cloud Print 2.0; certificazione Mopria; Wi-Fi Direct®	Apple AirPrint™; HP ePrint; Google Cloud Print 2.0; certificazione Mopria	Apple AirPrint™; HP ePrint; Google Cloud Print 2.0; certificazione Mopria; Wi-Fi Direct®

Accessori, materiali di consumo e supporto

Materiali di consumo	CF217A Cartuccia toner nero originale LaserJet HP 17A 1.600 pagine
	CF219A Rullo di trasferimento immagine originale LaserJet HP 19A 12.000 pagine
	CHP110 Confezione da 500 fogli carta da ufficio HP A4/210 x 297 mm
	CHP310 Confezione da 500 fogli carta LaserJet HP A4/210 x 297 mm
Assistenza e supporto	UH757E 3 anni di assistenza HP Care Pack con sostituzione entro giorno successivo per stampanti LaserJet
	UH764E 3 anni di assistenza HP Care Pack con restituzione al deposito per stampanti LaserJet (UH757E: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito, Repubblica Ceca, Grecia, Ungheria, Polonia, Slovacchia, UH764E: Medio Oriente, Africa, Sudafrica, Israele, Turchia)

Caratteristiche tecniche

Modello	Stampante multifunzione HP LaserJet Pro M130a		Stampante multifunzione HP LaserJet Pro M130nw	Stampante multifunzione HP LaserJet Pro M130fn	Stampante multifunzione HP LaserJet Pro M130fw
Codice prodotto	G3Q57A		G3Q58A	G3Q59A	G3Q60A
Funzionalità	Stampa, copia, scansione			Stampa, copia, scansione, fax	
Pannello di controllo	iCON LCD: Display LCD numerico a due cifre; Pulsanti (Su, Giù, Annulla, Copia, Configurazione); 3 spie LED (Pronta, Errore, Toner); Icone per impostazione delle copie (Copia, Scuro/chiaro, Riduci/Ingrandisci)		LCD a 2 righe: Display LCD con testo a 2 righe; Pulsanti (OK, Indietro, Avanti/Indietro, Annulla, Numero di copia, Scuro/Chiaro, Menu copia, Avvio copia, Setup, Wireless); 3 spie LED (pronta, attenzione, Wireless).	LCD a 2 righe con tastierino: Display LCD con testo a 2 righe; Pulsanti (OK, Indietro, Avanti/Indietro, Annulla, Numero di copia, Scuro/Chiaro, Menu copia, Avvia copia, Setup, Ripetizione, Tastierino numerico, Avvio fax); 2 spie LED (Pronta, Errore).	Touchscreen da 6,9 cm (2,7 pollici), LCD (grafico a colori)
Stampa					
Tecnologia di stampa	Laser				
Velocità di stampa	Bianco e nero (A4, solo fronte): Fino a 22 ppm				
Stampa della prima pagina	Bianco e nero (A4, modalità Ready): Solo 7,3 secondi; Bianco e nero (A4, modalità Sleep): Solo 8,1 secondi		Bianco e nero (A4, modalità Ready): Solo 7,3 secondi; Bianco e nero (A4, modalità Sleep): Solo 7,5 secondi	Bianco e nero (A4, modalità Ready): Solo 7,3 secondi; Bianco e nero (A4, modalità Sleep): Solo 8,1 secondi	Bianco e nero (A4, modalità Ready): Solo 7,3 secondi; Bianco e nero (A4, modalità Sleep): Solo 8,8 secondi
Risoluzione di stampa	Bianco e nero (migliore): Fino a 600 x 600 dpi, HP FastRes 1200 (qualità 1200 dpi); Tecnologia: HP FastRes 600, HP FastRes 1200				
Ciclo di produttività mensile¹	Fino a 10.000 pagine (A4); Volume mensile di pagine stampate consigliato²: 150-1500				
Funzionalità di software per stampante intelligente	Apple AirPrint™, tecnologia Instant-on, HP Auto-On/Auto-Off, cartucce con JetIntelligence				
Linguaggi di stampa standard	PCLmS, URF, PWG				
Area di stampa	Margini di stampa: Superiore: 4 mm, Inferiore: 4 mm, Sinistro: 4 mm, Destro: 4 mm; Area massima di stampa: 214 x 356 mm				
Stampa fronte/retro	Fronte/retro manuale				
Copia					
Velocità di copia³	Bianco e nero (A4): Fino a 22 cpm				
Specifiche della fotocopiatrice	Numero di copie, più chiaro/più scuro, ottimizzazione, carta, copia multipagina, bozza; Stampa della prima copia: In soli 10,1 secondi; Numero massimo di copie: Fino a 99 copie; Risoluzione copia: 600 x 600 dpi; Riduzione/Ingrandimento: da 25 a 400%	Numero di copie, più chiaro/più scuro, ottimizzazione, carta, copia multipagina, bozza; Stampa della prima copia: Solo 10 secondi; Numero massimo di copie: Fino a 99 copie; Risoluzione copia: 600 x 600 dpi; Riduzione/Ingrandimento: da 25 a 400%	Numero di copie, più chiaro/più scuro, ottimizzazione, carta, copia multipagina, bozza; Stampa della prima copia: Solo 7,3 secondi; Numero massimo di copie: Fino a 99 copie; Risoluzione copia: 600 x 600 dpi; Riduzione/Ingrandimento: da 25 a 400%	Numero di copie, più chiaro/più scuro, ottimizzazione, carta, copia multipagina, bozza; Stampa della prima copia: In soli 7,8 secondi; Numero massimo di copie: Fino a 99 copie; Risoluzione copia: 600 x 600 dpi; Riduzione/Ingrandimento: da 25 a 400%	
Scansione					
Velocità di scansione			Solo fronte (A4): Fino a 12 ppm		
Formato file di scansione	JPEG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF				
Specifiche dello scanner	Tecnologia di scansione: CIS; Versione Twain: Versione 2.1; Scansione fronte/retro con ADF: No				
Funzionalità avanzate dello scanner	No				Scansione verso e-mail, cartella di rete
Volume mensile di scansioni consigliato⁴	150-1.500				
Area di scansione	Dimensione massima dei supporti (superficie piana): 215,9 x 297 mm			Dimensione massima dei supporti (superficie piana): 215,9 x 297 mm; Dimensione minima dei supporti (ADF): 148,5 x 210 mm; Dimensione massima dei supporti (ADF): 215,9 x 297 mm	
Livelli di profondità bit/scala di grigi	24 bit / 256				
Invio digitale	Standard: No				Standard: Scansione su e-mail; Scansione in cartella di rete
Fax					
Fax⁵	No			Sì, 33,6 kbps	
Specifiche fax			Risoluzione del fax: Standard: 203 x 98 dpi; Fine: 203 x 196 dpi; superfine: 300 x 300 dpi (senza mezzitoni); Composizione rapida: Fino a 120 numeri (119 gruppi di selezione); Conformità alle norme per i prodotti di telecomunicazione: Fax/telecomunicazioni: ES 203 021; Direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della conformità (appendice II) con marcatura CE (Europa); Altre omologazioni per telecomunicazioni richieste dai singoli Paesi	Risoluzione del fax: Standard: 203 x 98 dpi; Fine: 203 x 196 dpi; superfine: 300 x 300 dpi (senza mezzitoni); Composizione rapida: Fino a 120 numeri (119 gruppi di selezione); Conformità alle norme per i prodotti di telecomunicazione: Telecomunicazioni wireless: EN 301 489-1 V1.9.2/EN 301 489-17 V2.2.1; EN 300 328 V1.9.1/EN 301 893 V1.8.1; IEC 62311:2007/EN 62311:2008; fax: ES 203 021; direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della conformità (appendice II) con marcatura CE (Europa); altre omologazioni per telecomunicazioni richieste dai singoli paesi	
Caratteristiche del software intelligente per fax	No			Rubrica del fax, chiamata rapida codici di fatturazione del fax, fax, archiviazione e inoltro, blocco dei fax in arrivo	
Velocità del processore	600 MHz				
Connettività					
Standard	porta USB hi-speed 2.0 (dispositivo)	porta USB Hi-Speed 2.0 (dispositivo), porta di rete Fast Ethernet 10/100Base-TX integrata, wireless	porta USB hi-speed 2.0 (dispositivo), porta di rete Fast Ethernet 10/100Base-TX integrata, porta linea telefonica (ingresso/uscita)	porta USB Hi-Speed 2.0 (dispositivo), porta di rete Fast Ethernet 10/100Base-TX integrata, porta linea telefonica (ingresso/uscita), wireless	

Modello	Stampante multifunzione HP LaserJet Pro M130a		Stampante multifunzione HP LaserJet Pro M130nw	Stampante multifunzione HP LaserJet Pro M130fn	Stampante multifunzione HP LaserJet Pro M130fw
Codice prodotto	G3Q57A		G3Q58A	G3Q59A	G3Q60A
Opzionale	No				
Funzionalità della stampa da mobile	Apple AirPrint™		Apple AirPrint™, HP ePrint, Google Cloud Print 2.0; certificazione Mopria, Wi-Fi Direct®	Apple AirPrint™; HP ePrint; Google Cloud Print 2.0; certificazione Mopria	Apple AirPrint™; HP ePrint; Google Cloud Print 2.0; certificazione Mopria; Wi-Fi Direct®
Protocolli di rete supportati	No		TCP/IP, IPv4, IPv6, IP Direct Mode, LPD, SLP, Bonjour, WS Discovery, BOOTP/DHCP/AutoIP, WINS, SNMPv1/2/3; HTTP/HTTPS		
Pronta per il collegamento in rete	No		Standard (Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g integrati)		Standard (Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g integrati)
Disco rigido	No				
Memoria	Standard: 128 MB; Massimo : 128 MB		Standard: 256 MB; Massimo : 256 MB		
Gestione della carta					
Numero dei vassoi della carta	Standard: 1; Massimo: 1				
Tipi di supporto	Carta (laser, comune, fotografica, ruvida, pergamena), buste, etichette, cartoncini, cartoline				
Formato dei supporti	Personalizzata (in cm): Da 76 x 127 a 216 x 356 mm Supportata (in cm): A4; A5; A6; B5 (JIS) ADF: No			Personalizzata (in cm): Da 76 x 127 a 216 x 356 mm Supportata (in cm): A4; A5; A6; B5 (JIS) ADF: A4	
Gestione dei supporti	Alimentazione standard: Vassoio per carta da 150 fogli Uscita standard: Vassoio di raccolta da 100 fogli ADF: No			Alimentazione standard: Vassoio per carta da 150 fogli Uscita standard: Vassoio di raccolta da 100 fogli ADF: 35 fogli	
Peso dei supporti	da 60 a 163 g/m²; ADF: No			da 60 a 163 g/m²; ADF: da 7 a 90 g/m²	
Capacità di alimentazione	Vassoio 1: 150 fogli; buste: 10 Massimo: Fino a 150 fogli ADF: No			Vassoio 1: 150 fogli; buste: 10 Massimo: Fino a 150 fogli ADF: 35 fogli	
Capacità di raccolta	Standard: Fino a 100 fogli Buste: Fino a 10 Massimo: Fino a 100 fogli				
Sistemi operativi compatibili	Windows® 10, 8.1, 8, 7: processore a 32 o 64 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Internet Explorer; Windows Vista®: solo a 32 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Internet Explorer 8; Apple® OS X El Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), 1 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione Internet, USB Linux (per ulteriori informazioni, consultare http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)				
Sistemi operativi di rete compatibili	Windows® 10, 8.1, 8, 7: processore a 32 o 64 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Internet Explorer; Windows Vista®: solo a 32 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Internet Explorer 8; Apple® OS X El Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), 1 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione Internet, USB Linux (per ulteriori informazioni, consultare http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)				
Requisiti minimi di sistema	Windows: Windows® 10, 8.1, 8, 7: processore a 32 bit o 64 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Internet Explorer; Windows Vista®: solo a 32 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Internet Explorer 8; Mac: Apple® OS X El Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), 1 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione Internet, USB				
Software compreso	Per SO Windows: programma di installazione del software HP, programma di disinstallazione del software HP (escluso Win8+), driver per stampante HP PCLmS, HP Device Experience (DXP), HP Web Services Assist (HP Connected), Device Setup & Software, manuali utente online, HP Printer Assistant, HP Scan Driver, HP Scan Application, HP Fax Driver (solo bundle 4:1), HP Fax Application (solo bundle 4:1), HP Product Improvement Study; Per SO Mac: schermata di benvenuto (indirizza gli utenti a http://www.HP.com o all'App Store del sistema operativo per il software LaserJet)				
Gestione stampante	HP Printer Assistant (UDC); HP Device Toolbox; HP Utility (Mac)				
Dimensioni e peso					
Dimensioni della stampante (L x p x h)	Minimo: 398 x 288 x 231,1 mm; Massimo: 398 x 482 x 387,9 mm			Minimo: 415,1 x 288 x 279,5 mm; Massimo: 415,1 x 511,4 x 423,7 mm	
Dimensioni dell'imballaggio (L x P x A)	490 x 294 x 350 mm			490 x 327 x 350 mm	
Peso della stampante	6,8 kg			7,6 kg	
Peso dell'imballaggio	9,1 kg			10,2 kg	
Ambiente operativo	Temperatura: Da 15 a 32,5 °C; Umidità: da 30 a 70% di umidità relativa				
Memorizzazione dati	Temperatura: Da -20 a 60 °C; Umidità: Dal 10 al 90% di umidità relativa				
Emissioni di rumore	Emissioni di potenza sonora: 2,6 B(A); Emissioni pressione acustica: 51 dB(A)				
Alimentazione	Requisiti minimi di sistema: Tensione d'ingresso: 220-240 V CA (+/-10%), 50/60 Hz, 2,8 A; Consumo ⁶ : 255 watt (modalità stampa), 4,2 watt (modalità Ready), 1 watt (modalità Sleep), 0,05 watt (spegnimento automatico/riattivazione da USB, impostazione predefinita), 0,05 watt (spegnimento automatico/accensione manuale), 0,05 watt (spegnimento manuale); Consumo tipico di energia (TEC) ⁷ : Blue Angel: 0,627 kWh/settimana; Energy Star: 0,573 kWh/settimana; Tipo di alimentazione: Alimentatore integrato				
Tecnologia di risparmio energetico	Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off; Tecnologia Instant-on				
Certificazioni	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Classe B); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010 Certificazione ENERGY STAR®	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Classe B); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010 Certificazione ENERGY STAR®	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Classe B); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010 Certificazione ENERGY STAR®	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Classe B); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010 Certificazione ENERGY STAR®; Blue Angel RAL-UZ 205	
Contenuto della confezione ⁸	Stampante multifunzione HP LaserJet Pro M130a, cartuccia toner Introductory nero LaserJet HP (700 pagine), rullo di trasferimento immagine HP LaserJet (12.000 pagine), cavo di alimentazione, guida introduttiva, guida all'installazione, pieghevole di supporto, documentazione e software della stampante su CD-ROM	Stampante multifunzione HP LaserJet Pro M130nw, cartuccia toner Introductory nero LaserJet HP (700 pagine), rullo di trasferimento immagine HP LaserJet (12.000 pagine), cavo di alimentazione, cavo USB, guida introduttiva, guida all'installazione, pieghevole di supporto, documentazione e software della stampante su CD-ROM	Stampante multifunzione HP LaserJet Pro M130fn, cartuccia toner Introductory nero LaserJet HP (700 pagine), rullo di trasferimento immagine HP LaserJet (12.000 pagine), cavo di alimentazione, cavo telefonico, guida introduttiva, guida all'installazione, pieghevole di supporto, documentazione e software della stampante su CD-ROM	Stampante multifunzione HP LaserJet Pro M130fw, cartuccia toner Introductory nero LaserJet HP (700 pagine), rullo di trasferimento immagine HP LaserJet (12.000 pagine), cavo di alimentazione, cavo telefonico, cavo USB, guida introduttiva, guida all'installazione, pieghevole di supporto, documentazione e software della stampante su CD-ROM	
Garanzia	Un anno di garanzia con sostituzione unità. Le opzioni di supporto e garanzia variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti legali locali. Consultare http://www.hp.com/support per informazioni sull'eccellente assistenza e sulle opzioni di supporto HP disponibili nella vostra zona.				

Note a piè di pagina

- ¹ Potrebbe inoltre essere necessario disporre di un'applicazione o di un software e di un account HP ePrint. Alcune funzionalità richiedono l'acquisto di un accessorio opzionale. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ² Velocità di stampa misurata in base allo standard ISO/IEC 24734, con l'esclusione della prima serie di documenti di prova. La velocità effettiva rispetto ai modelli precedenti varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/printerclaims>.
- ³ Misurazione basata sullo standard ISO/IEC 17629. La velocità effettiva della stampa varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/printerclaims>.
- ⁴ Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off disponibile in base alla stampante e alle impostazioni.
- ⁵ Richiede una connessione Internet alla stampante. Per usufruire dei servizi, potrebbe essere necessario effettuare una registrazione. La disponibilità dell'applicazione varia in base al paese, alla lingua e ai contratti. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/printerclaims>.
- ⁶ Il dispositivo mobile deve disporre di iOS v7.0 o versioni successive. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁷ La stampante richiede la registrazione dell'account ePrint. Potrebbe essere necessario disporre di un'applicazione o di un software. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁸ Funzionalità disponibile con alcune stampanti. Prima di procedere con la stampa, il dispositivo mobile deve essere collegato direttamente alla rete Wi-Fi Direct® di una stampante o di una stampante multifunzione. A seconda del dispositivo mobile in uso, potrebbe essere necessario disporre anche di un driver o un'applicazione. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance®.
- ⁹ Richiede la registrazione a Google Cloud Print™ e un account Google. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ¹⁰ Rispetto alla gestione delle cartucce dei precedenti prodotti HP.

Specifiche tecniche disclaimer

- ¹ Per ciclo di lavoro si intende il numero massimo mensile di pagine con immagini stampate. Il valore permette di confrontare la resistenza di un prodotto rispetto ad altri dispositivi HP LaserJet o HP Color LaserJet, oltre a consentire la distribuzione appropriata di stampanti e prodotti multifunzione in base alle richieste di singoli utenti e gruppi di utenti connessi.
- ² Per ottenere prestazioni ottimali, HP consiglia di mantenere nell'intervallo specificato la quantità di pagine mensili, tenendo conto di fattori quali l'intervallo tra una sostituzione e l'altra dei materiali di consumo e la durata del dispositivo nel periodo di garanzia esteso.
- ³ Stampa della prima pagina e velocità di stampa misurate secondo lo standard ISO/IEC 29183, con esclusione della prima serie di documenti di prova. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.
- ⁴ Per ottenere prestazioni ottimali, HP consiglia di attenersi al volume di scansioni mensili indicate.
- ⁵ Sulla base dell'immagine campione ITU-T alla risoluzione standard. Pagine più complesse o risoluzioni più elevate comportano l'aumento dei tempi di trasmissione.
- ⁶ I requisiti di alimentazione dipendono dal paese o dalla regione in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di esercizio. L'operazione provoca danni alla stampante e annulla la garanzia del prodotto. I valori di consumo energetico sono di norma basati sulla misurazione di dispositivi a 115 V.
- ⁷ I requisiti di alimentazione dipendono dal paese o dalla regione in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di esercizio. L'operazione provoca danni alla stampante e annulla la garanzia del prodotto. I valori Energy Star sono in genere basati su misurazioni di dispositivi.
- ⁸ Cartuccia toner Introductory nero HP LaserJet (700 pagine), rullo di trasferimento immagine originale HP LaserJet (12.000 pagine). La resa effettiva può variare considerevolmente in base alle immagini stampate e ad altri fattori. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.



<http://www.hp.com/it>

Il prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute possono subire variazioni senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono espresse nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano i suddetti prodotti e servizi. Nulla di quanto qui contenuto può essere interpretato o costituire una garanzia addizionale. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici, editoriali od omissioni qui contenuti.

